

DAP EDGE ED- - Antenneverdeler - D1485

Model: 003D1485

Merk: DAP



Omschrijving

De DAP EDGE-serie biedt draadloze microfoons en beltpacks voor het opnemen of uitversterken van zang en instrumenten. Het is een betrouwbare, maar toch betaalbare oplossing met eenvoudige bediening voor het creëren van een helder en puur geluid zonder interferentie. Het overbrengen van frequenties tussen ontvanger en zender gebeurt automatisch dankzij de infrarood sensoren. Bovendien kun je tot 8 draadloze microfoons/beltpacks tegelijkertijd gebruiken. Dit is meestal voldoende voor bands en andere artiesten.

Microfoon/beltpack-herkenning is eenvoudig dankzij de meegeleverde kleurgecodeerde stickers. Er zijn extra accessoires verkrijgbaar om het bereik te vergroten of om de handmicrofoons compatibel te maken met draadloze Shure-cartridges. Je kunt elk artikel apart bestellen of kiezen voor een complete microfoon of beltpack set met condensator headset, 19" installatierek, adapter en windscherm.

Interesse in onze DAP Edge serie? Neem nu contact met ons op voor gratis advies en ontvang een aanbieding die je niet kunt weigeren of bekijk onze productpagina's voor meer informatie.

De DAP EDGE ED-1 is een 4-weg antenneverdeler die wordt aangeraden bij opstellingen met vier of meer draadloze microfoonontvangers. Bij gebruik van deze antenneverdeler is een set van 2 unidirectionele antennes nodig, zoals de DAP EDGE EUA-1. Via de BNC-connectoren aan de achterzijde kun je de microfoonontvangers direct op de verdeler aansluiten. Via de Cascade BNC-connectoren kun je het antennesignaal doorlussen naar een volgende antenneverdeler, zodat je nogmaals 4 ontvangers kunt toevoegen.

De EDGE ED-1 levert stroom aan je hele setup. Zet de ontvangers in Phantom Power-modus en de antenneverdeler zal dan zowel de ontvangers als de antennes van stroom voorzien. DC-adapter en 19"-beugels zijn inbegrepen.

Kenmerken

10 antenne-uitgangen voor DAP EDGE-serie

Vier antenne-ingangen voor microfoonontvangers

Gelijkstroom- en antenne signaaldistributie
Cascadefunctie voor het doorlussen van het antennesignaal
19" beugels en DC-adapter zijn inbegrepen

Specificaties

RF-antenne-ingangen: 2
RF-antenne-ingangsconnector: BNC
RF-antenne-uitgangen: 10
RF-antenne-uitgangsaansluiting: BNC
Draadloze Audio Draaggolffrequentie Minimaal: 470 MHz
Draadloze Audio Draaggolffrequentie Maximaal: 980 MHz
Ingangsspanning: 100-240 V AC 50/60 Hz
Uitgangsspanning: 12 V DC
Power Connector In: Low Voltage DC plug
Hoogte (mm): 44.5 mm
Breedte (mm): 215 mm
Lengte (mm): 151 mm
Gewicht: 1.02 kg

Video

Documenten

[D1485_MANUAL_GB_V2.pdf](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 16-06-2025)