

JB Systems EZ-CON 192 - 192 kanaals DMX-controller 12 fixtures / 16 kanalen

Model: 092B05022

Merk: JB Systems



192 kanaals DMX-controller voor scanners en moving heads (tot 12 armaturen met elk 16 kanalen)

- Veelzijdige DMX-controller voor mobiele DJ's, pubs en kleine discotheken.
- 192 DMX-kanalen.
- Tot 12 Armaturen met elk 16 kanalen afzonderlijk stuurbaar.
- 20 Banken van 8 programmeerbare scènes (totaal = 160 scènes).
- 6 Programmeerbare chases van 160 scènes.
- 8 Schuivers voor handmatige bediening van de kanalen.
- 2 jogwielen voor eenvoudige Pan- en Tilt navigatie.
- USB A poort voor het opslaan van geprogrammeerde shows op een geheugenstick.
- USB A poort (M-DMX) voor draadloze DMX-dongle.
- Geen externe voedingsadapters dankzij de ingebouwde voeding!
- Auto-modus programma gecontroleerd door snelheid en fade tijd schuifregelaars.
- Fade tijd / Fade tijd toewijzen.
- Omkeerbare DMX-kanalen maken het mogelijk om een toestel tegengesteld te laten reageren in een chase.
- 8 kanaals of 16 kanaals mode.
- Blackout knop.
- Met de override knop kunt u elke armatuur "on the fly" vastnemen en bedienen.
- Ingebouwde microfoon voor muziek getriggerde werking.
- MIDI-controle over banken, chases en blackout.
- Inclusief USB LED-lamp met zwanenhals!

Algemeen : Afmetingen (cm): 52.7 x 19.2 x 8.7

Algemeen : Gewicht (kg): 2.65

Algemeen : Stroomvoorziening: AC 100 - 240V, 50/60Hz

Algemeen : Energie label: Nee

Algemeen : Kleur: zwart

Algemeen : Display: LCD
Algemeen : Bevestiging: 19" rack mountable
Algemeen : RU: 3U
Algemeen : IP rating: indoor
Controle : protocol: DMX, Wireless DMX
Controle : programmeerbaar: Ja
Controle : upgradable software: Nee
Controle : maximum DMX kanalen: 192
Aansluiting : ingang: rca, midi, IEC
Aansluiting : uitgang: 3 pin XLR, wireless DMX optional, usb
Merk: JB SYSTEMS
EANCode: 5420025650229

[EZ-CON 192 - Manual EN](#)

[EZ-CON 192 - Manual NL](#)

[EZ-CON 192 - Manual FR](#)

[EZ-CON 192 - Manual DE](#)

[EZ-CON 192 - Manual ES](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 15-06-2025)