

Briteq DMS-283 RDM

Model: 092B05042

Merk: Briteq



DMX-merger + splitter + booster met RDM-ondersteuning, beveiligt je DMX-installatie door 100% elektrische isolatie tussen 2 ingangen en 8 uitgangen. Uitgerust met XLR-3pin.

- Deze **DMX merger + splitter + Booster met RDM-ondersteuning** is de perfecte alles-in-één oplossing om je DMX-installaties te beveiligen: 100% elektrische isolatie tussen alle in-/uitgangen!
- 2 DMX-ingangen + 8 DMX-uitgangen, elk uitgerust met 3-pins XLR-connectoren.
- Verschillende poortmodi om 2 DMX-signalen (op ingangen A en B) op verschillende manieren te combineren:
 - **HTP** : de hoogste waarde van 2 identieke kanalen van 2 DMX-signalen heeft prioriteit.
 - **LTP** : de laatst gewijzigde waarde van 2 identieke kanalen van 2 DMX-signalen heeft prioriteit.
 - **Back-up** : als het DMX-signaal op ingang A uitvalt, neemt het DMX-signaal op ingang B het direct over.
 - **A: 1-4 / B: 5-8** : DMX-signaal op ingang A toegewezen aan uitgangen 1 t.e.m. 4, ingang B toegewezen aan uitgangen 5 t.e.m. 8.
- De splitterfunctie verdeelt de DMX-signalen van de A/B-ingang(en) over 8 identieke uitgangen.
- **Volledige elektrische isolatie** : alle in- en uitgangen zijn 100% van elkaar geïsoleerd: problemen die zich voordoen op een in/uitgang hebben geen invloed op de andere in/uitgangen!
- **RDM-filtering** : RDM op beide ingangen kan worden gefilterd om onverwacht gedrag van DMX-apparatuur te voorkomen.
- De timing van de DMX-uitgangen kan worden aangepast van 20Hz (langzaam) tot 40Hz (snel) voor meer compatibiliteit bij het aansluiten van "langzame" DMX-apparaten op "snelle" DMX-sturingen.
- Het uitgangsgedrag kan worden geselecteerd als plotseling beide DMX-ingangen uitvallen:
 - **No DMX** : geen DMX-signaal op de uitgangen.
 - **HOLD** : de laatste DMX-waarden op de uitgangen behouden.
 - **ZERO** : stel de DMX-waarden op alle uitgangen in op nul.
- Eenvoudige instelling via grafisch OLED-scherm.

Algemeen : Afmetingen (cm): 48,2 x 4,4 x 15,6

Algemeen : Gewicht (kg): 2.3

Algemeen : Stroomvoorziening: AC 100 - 240V, 50/60Hz

Algemeen : Werkt op batterij: nee

Algemeen : Energie label: Nee
Algemeen : Kleur: zwart
Algemeen : Display: OLED
Algemeen : Bevestiging: 19" rack mountable
Algemeen : RU: 1U
Algemeen : IP rating: indoor
Controle : protocol: DMX, RDM
Controle : programmeerbaar: Nee
Controle : upgradable software: Ja
Aansluiting : ingang: 3 pin XLR, rdm, IEC
Aansluiting : uitgang: 3 pin XLR, rdm
Merk: BRITEQ
EANCode: 5420025650427

[DMS-283/285 RDM - manual EN](#)

[DMS-283/285 RDM - manual DE](#)

[DMS-283/285 RDM - manual ES](#)

[DMS-283/285 RDM - manual FR](#)

[DMS-283/285 RDM - manual NL](#)

Levertijd: Tijdelijk niet leverbaar. Verwacht op: 19-06-2025 (update: 21-05-2025)