

JB Systems HF-TWIN RECEIVER Dubbele ontvanger voor HF-MIC en/of HF-BPACK

Model: 092B08307

Merk: JB Systems



Dubbele draadloze microfoonontvanger te combineren met HF-MIC en/of HF-BPACK

- Dubbele PLL/UHF draadloze microfoonontvanger gebruikt in combinatie met:
 - HF-MIC: draadloze handmicrofoon (bestelcode : B08308)
 - HF-BPACK: beltpack- en lavalier-microfoon (bestelcode : B08309)
- Kan worden gecombineerd met de microfooncombinaties die u nodig hebt:
 - 2 x HF-MIC
 - 2 x HF-BPACK
 - 1 x HF-MIC + 1 x HF-BPACK
- In de plastic koffer kan men één van de bovenstaande combinaties opbergen.
- LCD-display voor eenvoudige instelling
- Eenvoudige kanaalinstelling via IR-transmissie.
- Belt-pack en handmicrofoon kunnen beide worden gebruikt met oplaadbare batterijen!
- 16 selecteerbare frequenties via PLL-synthesizer:
 - Ontvanger 1 (links): kanaal 1 tot 8
 - Ontvanger 2 (rechts): kanaal 9 tot 16
- 2 afzonderlijke gebalanceerde XLR-uitgangen
- 1 x 6,3mm jack uitgang met gemengd signaal van beide kanalen
- **Frequentiebereik: 823-832MHz (vrij gebruik in de meeste Europese landen)**

Algemeen : Afmetingen (cm): 20.5 x 18 x 4.5

Algemeen : Gewicht (kg): 1.47

Algemeen : Stroomvoorziening: AC 100 - 240V, 50/60Hz, External adaptor, 12Vdc

Algemeen : Energie label: Nee

Algemeen : Stroomverbruik W: 10

Algemeen : Kleur: zwart

Audio : Richtingskarakteristiek: Nee

Aansluiting : uitgang: 3 pin XLR, jack

Merk: JB SYSTEMS

EANCode: 5420025683074

[HF-TWIN RECEIVER - Manual ES](#)

[HF-TWIN RECEIVER - Manual EN](#)

[HF-TWIN RECEIVER - Manual NL](#)

[HF-TWIN RECEIVER - Manual FR](#)

[HF-TWIN RECEIVER - Manual DE](#)

[HF-TWIN RECEIVER - EC Declaration](#)

[HF-TWIN_RECEIVE PDF leaflet Deutsch](#)

[HF-TWIN_RECEIVE PDF leaflet English](#)

[HF-TWIN_RECEIVE PDF leaflet Français](#)

[HF-TWIN_RECEIVE PDF leaflet Nederlands](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 18-05-2024)