

DAP CM-67 - FET-condensatormicrofoon voor studiogebruik - D1366

Model: 003D1366

Merk: DAP



Omschrijving

De DAP CM-67 is een groot-membraan FET condensator studiomicrofoon die geschikt is voor zowel opnamedoeleinden als geluidsversterking in niet zo luidruchtige situaties, zoals akoestische assemblages en orkesten. Hij heeft een brede frequentierespons voor een natuurlijk geluid voor zowel zang als instrumenten. Bovendien kan hij hoge geluidsdruk niveaus aan zonder vervorming te veroorzaken. Er wordt een shockmount meegeleverd voor het elimineren van ongewenst laagfrequent gerommel, zoals structuurgeluid. Daarnaast is een leren etui inbegrepen voor veilig transport en bescherming tegen stof.

Kenmerken

Cardioïde opnamepatroon

Low cut filter

groot frequentierespons (30-20.000 Hz)

Inclusief shockmount en leren etui

Specificaties

Microfoonuitgangsaansluiting: 3-pin XLR

Microfoonimpedantie: 200 Ω

Microfoontype: Condenser

Microfoongevoeligheid: 14 mV

Richtingskarakteristiek: Cardioid

Max. Geluidsdruk niveau (SPL): 128 dB

Frequentierespons Minimaal: 30 Hz

Frequentierespons Maximaal: 20000 Hz

Fantomvoeding: 48 V

Lengte (mm): 151 mm

Hoogte (mm): 50 mm

Breedte (mm): 50 mm

Diameter: 50 mm

Gewicht: 0.39 kg

Documenten

[D1366_MANUAL_GB_V1.pdf](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 16-06-2025)