

Showtec Multi Exchanger - 72-kanaals DMX/analoo 3- en 5-polig - 50348

Model: 00350348

Merk: Showtec



Omschrijving

Zet het signaal om van DMX-512 naar 72CH. ANALOGE uitgang.

- Zet het signaal om van DMX-512 naar 72CH. ANALOGE uitgang.
- Het alfanumerieke scherm op het frontpaneel toont het DMX-startadres en de programmeeropties.
- De laatste scene blijft wanneer DMX verdwijnt.
- Sla een scene van te voren op zodat deze beschikbaar is voor noodgevallen.
- Back-up-geheugen met EEPROM.
- CHASE-functie kan geselecteerd worden van 1 tot 72 kanalen en snelheidsregeling.
- Selecteer ANALOGE uitgang van +(-)10V, +(-)12V en +(-)15V.
- Ontvang NOTE AAN/UIT-sigitaal van MIDI.

Kenmerken

Zet DMX terug om in 0-10V

Zet MIDI terug om in 0-10V

Midi in en uitgang

3- en 5-polige XLR

Laatste Hold Scène

Specificaties

Ingangsspanning: 240 V AC 50/60 Hz
Vermogensverbruik: 50 W
Power Connector In: Schuko Plug
DMX-connector: XLR 3P In/Out / XLR 5P In/Out
DMX-connector In: XLR 3P / XLR 5P
DMX-connector Uit: XLR 3P / XLR 5P
MIDI-connector: Yes
Lengte (mm): 483 mm
Breedte (mm): 126 mm
Hoogte (mm): 44 mm
Gewicht: 2.6 kg
Hoogte-eenheden: 1 U
IP-waarde: IP20 (indoor use only)
Behuizing: Metal
Kleur: Gray
Aansturing: DMX / MIDI / Stand Alone
DMX-kanalen: 72
Scherm: LED

Documenten

[50348_MANUAL_GB_V2.pdf](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 01-05-2025)