

DAP PA-500 - 500W- 100V-versterker - D6161

Model: 003D6161

Merk: DAP



Omschrijving

De DAP PA-500 is een eenvoudige 500W-, 100V-versterker. Dit is een betrouwbaar werkpaard dat gebruikt kan worden voor vele toepassingen. Inputs kunnen worden aangesloten op terminals, gebalanceerde XLR- of ongebalanceerde RCA-aansluitingen. Met een loop-through kun je externe audioprocessors aansluiten zoals equalizing enhancers of feedback killers. De PA-500 kan worden gebruikt als uitbreiding van een bestaand DAP 100V-PA-systeem of als verhuursysteem. Ook is een combinatie met line-mixers mogelijk in situaties waarbij 100 V wordt gebruikt als uitbreiding van een commerciële audio-installatie.

Deze versterkers zijn ontworpen voor PA-systemen met toepassingen zoals aankondiging, intercommunicatie, achtergrondmuziek en uitzending in congreshallen, winkelcentra, eetzaal, aula's en recreatieruimtes. Deze desk top versterkers hebben een geïntegreerd beveiligingscircuit dat bestand is tegen overbelasting of kortsluiting van de uitgang. Dit resulteert in een zeer hoge betrouwbaarheid en eenvoudige installaties zonder extra audioprocessoren. Het is een compleet assortiment van eenvoudige versterkers tot matrixversterkers met ingebouwde tuner en mediaspeler.

Kenmerken

- 500 W RMS
- Loop-through-aansluiting
- RCA, XLR, terminals
- 24V-back-upvoeding

Specificaties

- RMS-uitgangsvermogen Versterker: 500 W
- Uitgangskanalen: 1
- Uitgangsmodus: Parallel
- Uitgangconnector: Terminal

Main Uitgangen: 2
Main Uitgangsconnector: RCA
Mono Ingangen: 2
Mono Ingangsconnector: 3-pin XLR / Terminal
Stereo Ingangen: 1
Stereo Ingangsconnector: RCA
Transformator: 100 V
Fantoomvoeding: No
Ingangsspanning: 240 V AC 50/60 Hz
Back-upvoeding: 24 V DC
Vermogensverbruik: 1050 W
Power Connector In: IEC
Hoogte (mm): 483 mm
Breedte (mm): 88 mm
Diepte (mm): 330 mm
Hoogte-eenheden: 2 U
Gewicht: 16.4 kg
Elektronische Beveiliging: Overload / Short circuit

Documenten

[D6161_MANUAL_GB_V1.pdf](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 01-05-2025)