

DAP PA-530TU - 30W- 100V-versterker - D6150

Model: 003D6150

Merk: DAP



Omschrijving

De DAP PA-530TU is een compacte 30 watt 100 V/8 Ω mono mengversterker met 4 selecteerbare bronnen en 2 microfooningangen. Beide microfooningangen zijn voorzien van fantoomvoeding en kunnen tevens als lijningang worden gebruikt. Om de verstaanbaarheid te verbeteren kan een geïntegreerd spraakfilter worden toegepast.

De PA-530TU heeft een lijningang aan de achterkant en een toegankelijke Mini-Jack ingang aan de voorkant om gemakkelijk MP3-spelers of mobiele apparaten aan te kunnen sluiten. Hij heeft ook een ingebouwde USB-audio speler en FM-tuner met een groot LCD-scherm dat de actieve bron, tuner informatie en ID3-tags weergeeft. De ingebouwde FM-tuner kan tot 10 voorkeuzenders opslaan.

Deze 100V-mengversterker is geschikt voor kleine installaties tot 30 W. Hij is ontworpen voor PA-systemen met toepassingen als intercommunicatie en achtergrondmuziek in publieke ruimtes zoals congreszalen, winkelcentra, eetzalen, auditoria en recreatiegebieden. Deze versterkers hebben een geïntegreerd beveiligingscircuit tegen overbelasting en kortsluiting. Dit resulteert in een zeer hoge betrouwbaarheid en eenvoudige installaties zonder extra audio processors.

Kenmerken

- 30 W/100 V versterker & multimediaspeler
- Speel muziek af via USB, FM tuner of extern apparaat
- Twee microfoon inputs met fantoomvoeding en spraakfilter
- LCD scherm voor radio informatie en ID3-tags
- Inclusief FM antenne en groene terminal connector

Specificaties

RMS-uitgangsvermogen Versterker: 30 W

Uitgangsvermogen per Kanaal bij 70/100 V BIJ 1 kHz: 30 W

Uitgangskanalen: 1
Uitgangsmodus: Parallel
Uitgangsconnector: Terminal
Mono Ingangen: 2
Mono Ingangsconnector: 3-pin XLR / TS unbalanced 6.3 mm
Stereo Ingangen: 1
Stereo Ingangsconnector: TRS balanced 3.5 mm
Auxiliary Ingangen: 1
Auxiliary Ingangsconnector: RCA
Transformator: 100 V
Ondersteunde Audiobestandstypen: MP3 / WAV
Media In/uitgang: USB-A
Fantoomvoeding: 18 V
Parametrische Main Equalizer: 2 Bands
Spraaakfilter Damping: 6 dB
Spraaakfilterfrequentie: 300 Hz
Minimale FM-frequentie: 87.5 MHz
Maximale FM-frequentie: 108 MHz
Ingangsspanning: 115-230 V AC 50/60 Hz
Back-upvoeding: 24 V DC
Vermogensverbruik: 69 W
Power Connector In: IEC
Dataconnector In: USB
Hoogte (mm): 95 mm
Breedte (mm): 270 mm
Diepte (mm): 262 mm
Gewicht: 6 kg
Gong: No
Elektronische Beveiliging: Overload / Short circuit

Documenten

[D6150_MANUAL_GB_V1.pdf](#)

Levertijd: Tijdelijk niet leverbaar (update: 02-05-2025)