

DAP EDGE EBS-2 Draadloze tweevoudige Beltpack-set - 610–670 MHz - D1480B

Model: 003D1480B

Merk: DAP



Omschrijving

De DAP EDGE EBS-2 is een draadloos beltpack-microfoonsysteem met twee beltpacks, eenvoudige bediening en een betrouwbaar signaal zonder interferentie. Het is een set bestaande uit een microfoonontvanger, twee beltpackzenders en twee hoogwaardige cardioïde condensator-headsets voor een helder en zuiver geluid. De ontvanger heeft een geïntegreerde antenneverdelers, wat betekent dat je de antennesignalen naar meerdere ontvangers kunt doorlussen en één set antennes voor allemaal kunt gebruiken.

De EDGE EBS-2 heeft een praktische kleurcoderingsfunctie, waardoor je direct de ontvanger kunt herkennen die aan je beltpack is gekoppeld als je meerdere (maximaal 8) draadloze microfoons tegelijk gebruikt. De ontvanger kan snel het frequentiebereik scannen en een ongebruikte frequentie vinden om signaalinterferentie te vermijden voor de best mogelijke ontvangst. Een andere handige functie is de infraroodsensor op de beltpacks en de ontvanger. Hiermee kun je gemakkelijk alle belangrijke instellingen op de ontvanger instellen en deze automatisch overbrengen zodra je de beltpack(s) voor de ontvanger houdt.

Deze draadloze dual beltpack set wordt geleverd met vele accessoires waarmee je de installatie kunt voltooien, zoals een 19" rack installatiekit, voeding, RF-antenne en twee windkapjes.

Kenmerken

- UHF true-diversity ontvanger met antenneverdelers en full-colour LCD
- Bandscanfunctie voor het elimineren van interferentie
- Twee beltpack-zenders met OLED-display
- Hoogwaardige cardioïde condensator-headsets
- Incl. 19 rack installatiekit, voeding en antennes

Specificaties

Draadloze Audio Draaggolffrequentie Minimaal: 610 MHz
Draadloze Audio Draaggolffrequentie Maximaal: 670 MHz
RF-vermogen: 30 mW
RF-bandbreedte: 60 MHz
Totale Harmonische Vervorming (THD): Signaal-ruisverhouding: > 100 dB
Microfoongevoeligheid: 1.9 mV
Max. Geluidsdrukkniveau (SPL): 133 dB
Frequentierespons Minimaal: 50 Hz
Frequentierespons Maximaal: 19000 Hz
Fantoomvoeding: 5 V
Mono Ingangsconnector: 4-pin mini XLR
RF-antenne-ingangen: 2
RF-antenne-ingangsconnector: BNC
Microfoonuitgangen: 2
Microfoonuitgangsaansluiting: 3-pin XLR
Batterijtype: AA
Bedrijfstijd gemiddeld: 10 h
Zendertype: Beltpack
Ontvangertype: True diversity
Power Connector In: Low Voltage DC plug
Power Connector Uit: Low Voltage DC Socket
Zendergewicht (mm): 0.11 kg

Documenten

[D1480B_MANUAL_GB_V2.pdf](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 17-09-2025)