

JB Systems FLEX-MIX 88 audio splitter / mixer

Model: 092B08401

Merk: JB Systems



Ultra multifunctionele audio splitter / mixer

- Deze ultra multifunctionele audio splitter / mixer is een echte levensredder die in veel verschillende toepassingen kan worden gebruikt:
 - **AUDIO SPLITTER** met 2 ingangen / 7 uitgangen (stereo ingang ? 1 stereo + 6 mono uitgangen)
Mogelijke toepassingen zijn: distributie en controle van audio naar verschillende zones in hotels, kerken, scholen, theaters, ...
 - **AUDIO MIXER** met 7 ingangen / 2 uitgangen (1 stereo + 6 mono ingangen ? stereo uitgang)
Een eenvoudige maar doeltreffende mixer om audio van verschillende bronnen te combineren en te regelen.
 - ...andere combinaties zijn mogelijk.
- Beschikbare gebalanceerde lijningangen en -uitgangen:
 - 1 Hoofd Stereo-lijningang (XLR)
 - 1 Hoofd Stereo lijnuitgang (XLR)
 - 6 Mono lijningangen/uitgangen (XLR / JACK): kunnen per paar worden gebruikt om stereosignalen te routeren!
- Elke ingang/uitgang heeft zijn eigen volumeregeling, pan/balansregeling en individuele niveaumeters.
- Compacte 19" / 1U rackmount.
- Perfect voor live geluid, studio-opname, multi-zone regeling, actieve luidsprekerdemo, enz.

Algemeen : Afmetingen (cm): 48 x 4.4 x 18.5 (W x H x D)

Algemeen : Gewicht (kg): 2.61

Algemeen : Stroomvoorziening: AC 100 - 240V, 50/60Hz

Algemeen : Energie label: Nee

Algemeen : Stroomverbruik W: 18

Algemeen : Kleur: zwart

Algemeen : Display: none

Algemeen : Bevestiging: 19" rack mountable

Algemeen : RU: 1U

Audio : min. frequentie (Hz): 20

Audio : max. frequentie (Hz): 20000
Aansluiting : ingang: 3 pin XLR, jack, IEC
Aansluiting : uitgang: 3 pin XLR, jack
Merk: JB SYSTEMS
EANCode: 5420025684019

[FLEX-MIX 88 - Manual EN](#)

[FLEX-MIX 88 - Manual NL](#)

[FLEX-MIX 88 - Manual FR](#)

[FLEX-MIX 88 - Manual DE](#)

[FLEX-MIX 88 - Manual ES](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 02-08-2025)