

Novastar KU20 LED-schermcontroller - 101637

Model: 003101637

Merk: Novastar



Omschrijving

De KU20 van Novastar is een LED-displaycontroller met een HDMI 1.3-ingang en een doorlusuitgang. Hij heeft zes Ethernet-uitgangen en optische en S/PDIF-uitgangen. Er zijn ook twee netwerkpoorten en een aux-poort aan boord. Een bedieningsknop en een back-knop, samen met een 2-inch LCD-scherm, maken het eenvoudig om het apparaat te bedienen. De KU20 kan ook bediend worden met de uitgebreide, gebruiksvriendelijke VMP-software, die zorgt voor een eenvoudige bediening en controle. Cascadering via Ethernet is ook mogelijk en zowel SNMP als Art-Net protocollen worden ondersteund. Geavanceerde functies zijn onder andere beeldschaling, helderheid- en chromakalibratie op pixelniveau, ondersteuning voor lage latency en bewaking van het displaysysteem. De KU20 kan worden gemonteerd in een 19-inch rack en wordt geleverd met een montageplaat.

Opmerking: MX-serie controllers ondersteunen alleen Armor A5s Plus-serie ontvangerkaarten of hoger. Oudere ontvangerkaarten zoals de MRV-serie worden niet ondersteund.

Kenmerken

Bediening via apparaat of software
LED-scherm van 2 inch
Te monteren in 19" rack

Specificaties

HDMI 1.3: 1
Main Uitgangen: 6
HDMI 1.3 (Doorlus): 1
SFP-poorttype: 10G
Aantal SFP-slots: 1
Scaling-functie: Yes
DMX-aansturing: Art-Net

Maximaal Aantal Pixels: 3.9 Mpx
Maximale Ingangsresolutie: 1920 x 1200
Besturingsmogelijkheden: Ethernet
Ingangsspanning: 100-240 V AC 50/60 Hz
Vermogensverbruik: 25 W
Power Connector In: IEC
Dataconnector In: RJ45
Dataconnector Uit: RJ45

Levertijd: Direct leverbaar (update: 16-06-2025)