

JB Systems HF-PRO BPACK

Model: 092B08316

Merk: JB Systems



Belt-pack met meegeleverde lavalier-microfoon voor gebruik met de HF-PRO QUAD RECEIVER en HF-PRO TWIN DIVERSITY

- HQ belt-pack met meegeleverde lavalier-microfoon
- Frequentiebereik drager: 514-542MHz
- RF uitgangsvermogen: LOW (5dBm -3,16mW) - HI (10dBm-10mW)
- Oscillatiemodus : PLL gesynthetiseerd
- Frequentie Stabiliteit: +/-0,002%
- Frequentiebereik: 40Hz - 16kHz
- Microfoonkapsule (Dasspeld) : Condensator
- Batterij : 3V DC (2 x 1,5V AA serie batterijen - Batterijen NIET inbegrepen!)
- Te verwachten levensduur voor 2500mA AA-batterijen:
 - RF-zendvermogen = LOW: +/-20 uur
 - RF-zendvermogen = HI: +/-12 uur

Algemeen : Gewicht (kg): 0.1

Algemeen : Stroomvoorziening: Battery

Algemeen : Energie label: Nee

Algemeen : Kleur: zwart

Audio : Richtingskarakteristiek: Nee

Merk: JB SYSTEMS

EANCode: 5420025683166

[HF-PRO_BPACK leaflet DE](#)

[HF-PRO_BPACK leaflet EN](#)

[HF-PRO_BPACK leaflet FR](#)

[HF-PRO_BPACK leaflet NL](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 25-05-2025)