

NOVASTAR Novastar VX1000 Pro All-In-One Videoprocessor - 101582

Model: 003101582

Merk: Novastar



NIEUW

Nu verkrijgbaar in ons assortiment!

Omschrijving

De Novastar VX1000 Pro is de opvolger van de VX1000 en biedt een alles-in-één oplossing voor het aansturen van grote LED-schermen. Hij kan in totaal tot 6.500.000 pixels aansturen, tot 10.240 pixels breed of tot 8.192 pixels hoog, wat ideaal is voor ultrabrede en ultrahoge LED-schermtoeepassingen.

Hij beschikt over krachtige front-end verwerking en maakt een externe scaler overbodig. Met de VX1000 Pro kun je naadloos schakelen tussen verschillende invoerbronnen en hij kan tot zes lagen weergeven, biedt kleurcorrectie en accepteert de meest gebruikte beeldinterfaces. De ingang kan eenvoudig worden geselecteerd met de directe toegangsknoppen aan de voorkant en met het heldere LCD-scherm kun je gemakkelijk door de intuïtieve menu's navigeren. Dankzij een interne mediaspeler kun je inhoud van een USB-apparaat afspelen zonder dat je extra externe hardware nodig hebt.

Naast de 10 ingebouwde uitgangen zijn er twee glasvezeluitgangen beschikbaar om afstanden te overbruggen die groter zijn dan de limiet van 100 meter Ethernetkabels. Bij gebruik van de glasvezeluitgangen is een extra optische converter nodig om je LED-schermen aan te sturen. Dit kan een van de afzonderlijk verkrijgbare Novastar CVT10-M of CVT10-S glasvezelomzetters zijn, of een tweede VX1000 Pro in glasvezelomzetmodus. Er is een lichtsensor-ingang beschikbaar voor directe aansluiting van een lichtsensor, zodat de helderheid automatisch kan worden geregeld.

Scherminformatie is mogelijk via het frontpaneel, NovaLCT, Unico-webpagina en VICP-app. De stijlvolle 1U-behuizing past netjes in een 19" rack of kast, waardoor hij ideaal is voor verhuurbedrijven en vaste installaties.

Kenmerken

Interne schaalfunctie

Ingangen: 1x 3G-SDI, 1x HDMI 2.0, 2x HDMI 1.3, 1x USB 3.0

Uitgangen: 1x HDMI 1.3, 10x Ethernet, 2x optisch, 1x 3D-emitteruitgang

Interne mediaspeler

10 Ethernet-uitgangspoorten voor maximaal 6.500.000 pixels
Lichtsensoringang

Specificaties

Stereo Ingangen: 1
Stereo Ingangsconnector: TRS balanced 3.5 mm
HDMI 1.3: 2
HDMI 2.0: 1
3G-SDI: 1
RS-232: 1
Lichtsensoringang: 1
Main Uitgangen: 10
3D Emitter: 1
HDMI 2.0 (Doorlus): 1
HDMI (PVW / MVR): 1
3G-SDI (Doorlus): 1
SFP-poorttype: 10G
Aantal SFP-slots: 2
Interne Mediaspeler: Yes
Scaling-functie: Yes
Lagen: 6
GenLock: In & Out
Maximaal Aantal Pixels: 6.5 Mpx
Maximale Ingangsresolutie: 4096 x 2160 / Width and Height can be defined by users
Besturingsmogelijkheden: 3D Emitter / Ethernet / RS232 / USB
Ingangsspanning: 100-240 V AC 50/60 Hz
Vermogensverbruik: 43 W
Power Connector In: IEC
Dataconnector In: Phoenix / RJ45 / USB
Dataconnector Uit: Phoenix / RJ45 / USB

Documenten

[101582_MANUAL_VX1000 Pro All-in-One Controller Specifications_GB_V1.0.1.pdf](#)

Levertijd: Tijdelijk niet leverbaar (update: 17-05-2025)