

DAP ZA-9120TU - 120W- 100V-zoneversterker - D6153

Model: 003D6153

Merk: DAP



Omschrijving

De DAP PA-9120TU is een compacte 120 watt, 100 V-versterker met 7 selecteerbare bronnen, 3 microfooningangen en 2 zones. Alle microfooningangen zijn voorzien van fantoomvoeding en kunnen ook worden gebruikt als line-ingang. Het ingebouwde spraakfilter zorgt voor betere verstaanbaarheid. Op de achterkant bevinden zich drie dedicated line-ingangen, en op de voorkant een speciale line-/telefooningang waarop een MP3-speler of mobiele telefoon kan worden aangesloten. Verder heeft de versterker een ingebouwde USB-speler en tuner met een groot lcd-display waarop de actieve geluidsbron, tunerinformatie en ID3-tags worden weergegeven. Voor de ingebouwde FM-tuner kunnen 10 voorinstellingen worden opgeslagen. De versterker biedt uitgebreide functies zoals prioriteit, chime met instelbaar volume, een ingang voor noodgevallen, ducking-volumeregeling, loop-through-aansluiting en een uitgang die kan worden gebruikt als line-uitgang, voor alleen muziek of alleen microfoon. Elke zone heeft daarnaast een eigen line-uitgang om extra versterkers aan te sluiten en het PA-systeem verder uit te breiden. De ZA-9120TU is de ideale en gebruiksvriendelijke oplossing voor middelgrote PA-systemen.

Deze versterkers zijn ontworpen voor PA-systemen met toepassingen zoals aankondiging, intercommunicatie, achtergrondmuziek en uitzending in conreshallen, winkelcentra, eetzaal, aula's en recreatieruimtes. Deze desk top versterkers hebben een geïntegreerd beveiligingscircuit dat bestand is tegen overbelasting of kortsluiting van de uitgang. Dit resulteert in een zeer hoge betrouwbaarheid en eenvoudige installaties zonder extra audioprocessoren. Het is een compleet assortiment van eenvoudige versterkers tot matrixversterkers met ingebouwde tuner en mediaspeler.

Kenmerken

- 4 stereo in, 3 mic in, FM tuner & USB speler
- Line-output per zone
- Chime & Ducking
- Loop-through aansluiting
- 19" 2U rack-ontwerp

Specificaties

RMS-uitgangsvermogen Versterker: 120 W
Uitgangskanalen: 2
Uitgangsmodus: Parallel
Uitgangsconnector: Terminal
Main Uitgangen: 1
Main Uitgangsconnector: RCA
Zone Uitgangen: 2
Zone Uitgangsconnector: Terminal
Mono Ingangen: 3
Mono Ingangsconnector: TS unbalanced 6.3 mm
Stereo Ingangen: 3
Stereo Ingangsconnector: RCA / TRS balanced 3.5 mm
Auxiliary Ingangen: 1
Auxiliary Ingangsconnector: TRS balanced 3.5 mm
Transformator: 100 V
Ondersteunde Audiobestandstypen: MP3 / WAV
Media In/uitgang: USB-A
Fantoomvoeding: 18 V
Parametrische Channel Equalizer: 2 Bands
Parametrische Microfoonkanaal Equalizer: 2 Bands
Spraaakfilter Damping: 3 dB
Spraaakfilterfrequentie: 300 Hz
Minimale FM-frequentie: 87.5 MHz
Maximale FM-frequentie: 108 MHz
Ingangsspanning: 240 V AC 50/60 Hz
Back-upvoeding: 24 V DC
Vermogensverbruik: 253 W
Power Connector In: IEC
Dataconnector In: USB
Hoogte (mm): 88 mm
Breedte (mm): 483 mm
Diepte (mm): 328 mm
Hoogte-eenheden: 2 U
Gewicht: 9.3 kg
PTT: Yes
Gong: Yes
Telefooningang: Yes
Elektronische Beveiliging: Overload / Short circuit

Documenten

[D6153_MANUAL_GB_V1.pdf](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 15-05-2024)