

Arctecta ZigBee Micro Smart Dimmer - 1-kanaals dimmer met ZigBee protocol - A9915910

Model: 003A9915910

Merk: Arctecta



Omschrijving

De Arctecta ZigBee Micro Smart Dimmer past in een inbouwdoos (achter een schakelaar) en maakt het mogelijk om zowel met een fysieke schakelaar als via het ZigBee protocol verlichting tot 400 watt te schakelen en te dimmen. Hiermee creëer je meerdere mogelijkheden om verlichting te bedienen, zowel via een fysieke schakelaar als via een smart home systeem, zoals Philips HUE en Homey.

De ZigBee Micro Smart Dimmer kan tussen de hoofdtoevoeding (100-240 V AC) en de lichtbron worden geplaatst. Via de 'COM'- en 'S1'-connectoren kan een extra lichtschakelaar worden aangesloten. Hij bevat zowel een resetknop als een knop waarmee je de minimale dimcapaciteit kunt instellen.

Kenmerken

Dimmer die ZigBee en RF-afstandsbediening ondersteunt

1 kanaal, tot 400 W

ZigBee 3.0 mesh-netwerk

Ondersteunt resistieve belastingen, capacatieve belastingen en inductieve belastingen

Verenigbaar met Philips HUE en andere universele ZigBee-gatewayproducten

Specificaties

Control mode: ZigBee

Protocollen: ZigBee

Ingangsspanning: 100-240 VAC 50-60 Hz

Uitgangsvermogen maximaal (A): 1.8 A

Lengte (mm): 45 mm

Hoogte (mm): 20.3 mm

Breedte (mm): 45 mm

IP waarde: IP20 (indoor use only)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 17-05-2024)