

DAP PA-5500TU 500 W 100 V Amplifier with Internet Radio - 1U mixer/amplifier with Wi-Fi radio (DAB+) and wireless audio (Bluetooth connection) - D6175

Model: 003D6175

Merk: DAP



Omschrijving

De DAP PA-5500TU is een internetradio met geïntegreerde 460 W/100 V versterker en multimediaspeler, geschikt voor plaatsing in 1U van een 19-inch rack. Hij ondersteunt verschillende (draadloze) mediabronnen zoals internet radio, DAB+, FM radio, AUX in/out en Bluetooth. Je stelt eenvoudig het volume, de EQ instellingen en een alarm van deze hoogwaardige klasse D-versterker in met behulp van de meegeleverde IR-afstandsbediening.

Kenmerken

1U Internetradio met 460W versterker
Ondersteunt DAB+, FM-radio, AUX in/uit en Bluetooth 4.2
Geschikt voor openbare ruimtes, zoals fitness centra en winkels
2.4" TFT-scherm
3,5 mm jack en 4x RCA (tulp) ingang
XLR microfooningang (geen fantoomvoeding)
IR-afstandsbediening inbegrepen

Specificaties

RMS-uitgangsvermogen Versterker: 460 W
Uitgangsvermogen per Kanaal in 8 ohm bij 1 kHz: 240 W
Uitgangskanalen: 2
Uitgangsmodus: Bridge / Stereo
Uitgangsconnector: Terminal
Mono Ingangen: 1

Mono Ingangsconnector: 3-pin XLR
Stereo Ingangen: 4
Stereo Ingangsconnector: RCA
Transformator: 100 V
Ondersteunde Audiobestandstypen: AAC/AAC+ / FLAC / MP3
Totale Harmonische Vervorming (THD): Signaal-ruisverhouding: > 100 dB
Versterkertechnologie: Class D
Frequentierespons Minimaal: 20 Hz
Frequentierespons Maximaal: 20000 Hz
Parametrische Main Equalizer: 2 Bands
Minimale FM-frequentie: 87 MHz
Maximale FM-frequentie: 108 MHz
Minimale DAB+-frequentie: 174.928 Mhz
Maximale DAB+-frequentie: 239.2 Mhz
Ingangsspanning: 220-240 V AC 50 Hz
Vermogensverbruik: 585 W
Power Connector In: IEC
Hoogte (mm): 44 mm
Breedte (mm): 483 mm
Diepte (mm): 230 mm
Hoogte-eenheden: 1 U
Gewicht: 3.2 kg
Elektronische Beveiliging: Overload / Short circuit

Documenten

[D6175_MANUAL_GB_V1.pdf](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 18-05-2024)