

DAP CM-10 - Condensatormicrofoon met Back Electret voor instrumenten - D1334

Model: 003D1334

Merk: DAP



Omschrijving

De DAP CM-10 is een back electret condensatormicrofoon geschikt voor instrumenten en zang. Het heeft een supercardioïde opnamepatroon voor het een direct geluid. Bovendien heeft het een breed frequentiebereik van 50 Hz-16 kHz zonder veel feedback te veroorzaken en kan hij hoge drukniveaus aan zonder vervorming te veroorzaken. Hiermee kun je er met succes akoestische gitaren, akoestische basgitaren, piano's, strijkers, houtblazers, cymbalen, meervoudige zang en zelfs een compleet orkest mee uitversterken of vastleggen. Een transportdoos, microfoonklem en draadadapter worden meegeleverd.

Kenmerken

Ontworpen voor akoestische instrumenten en zang
Supercardioïde opnamepatroon
Kan hoge geluidsdrukkniveaus aan zonder vervorming
Doos, microfoonklem en schroefdraad adapter inbegrepen

Specificaties

Microfoon uitgangsaansluiting: 3-pin XLR
Microfoon impedantie: 200 Ω
Microfoon type: Back-electret Condenser
Microfoon gevoeligheid: 7 mV
Polar pattern: Super Cardioid
Max. SPL: 137 dB
Frequentie respons minimaal: 50 Hz
Frequentie respons maximaal: 16000 Hz
Fantoomvoeding: 9 V / 12 V / 48 V
Hoogte (mm): 29 mm

Breedte (mm): 29 mm
Lengte (mm): 165 mm
Gewicht: 0.18 kg

Documenten

[D1334_MANUAL_GB_V1.pdf](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 16-06-2025)