

Showgear PSA-32A6S - 6x MCB, Schuko-uit - 50663

Model: 00350663

Merk: Showgear



Omschrijving

Maak het podium veilig! Voeding is de belangrijkste schakel voor een succesvolle show op elk podium. Showgear heeft samen met een aantal vooraanstaande verhuurbedrijven verdeelkasten ontwikkeld die de spanning bewaken en je apparatuur beschermen. De PSA-reeks geeft je tijdens de show actuele informatie over de spanning en stroomsterkte. Hiermee kun je je opstelling controleren en ervoor zorgen dat de voeding te allen tijde correct wordt verdeeld.

Kenmerken

Digitale controle van spanning en stroom per fase
16A C-type automatische zekeringen per output.
Geschikt voor montage in een 19" rack

Specificaties

Maximale Stroom (A): 32 A
Power Connector In: CEE5P 32 A
Power Connector Uit: Schuko Socket, Type F
Nominale Stroom Zekering: 16 A
Zekeringklasse: Class C
Klasse Aardlekschakelaar: A
Gevoeligheid Aardlekschakelaar: 30 mA
Lengte (mm): 483 mm
Hoogte (mm): 135 mm
Breedte (mm): 245 mm
Gewicht: 7.7 kg
Hoogte-eenheden: 3 U
IP-waarde: IP20 (indoor use only)

Behuizing: Metal

Documenten

[50663_MANUAL_GB_V2.pdf](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 16-06-2025)