

Showtec Easy 16 - 16-kanaals DMX-controller - 50406

Model: 00350406

Merk: Showtec



Omschrijving

Dit apparaat is een 32-kanaals programmeerbare DMX-controller. Het is mogelijk om 12 scenes te programmeren. Verder is er een ingebouwde chase, verstelbare snelheid, chase-richting en fade-tijd. Deze lichtcontroller is de beste oplossing voor kleine lichtshows of testopstellingen.

Kenmerken

- 16 kanaalfaders
- 32 DMX-kanalen
- 12 programmeerbare scenes
- Ingebouwde chase
- Afneembaar frame

Specificaties

- Aansturing: DMX / Manual
- DMX-kanalen: 32
- Geheugen: 12
- Ingangsspanning: 230 V AC 50 Hz (Power adapter)
- Vermogensverbruik: 4.5 W
- Power Connector In: Low Voltage DC plug
- DMX-connector Uit: XLR 3P
- Breedte (mm): 535 mm
- Diepte (mm): 195 mm
- Hoogte (mm): 90 mm
- Gewicht: 2.8 kg
- Hoogte-eenheden: 3 U

Behuizing: Metal
Kleur: Gray

Documenten

[50406_MANUAL_GB_V3.pdf](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 01-05-2025)