

Showtec Showmaster 24 MKII - 24 kanaals licht controller - 50830

Model: 00350830

Merk: Showtec



Omschrijving

De Showmaster 24 MKII is een 2-banks 12 fader, 1-bank 24 fader mengpaneel. Het bestuurt DMX en heeft ook de mogelijkheid om gebruikt te worden met MIDI-protocol voor real-time programma's. De Showmaster 24 MKII bestuurt 2x 12 kanalen (enkele bank) of 24 kanalen. De Showmaster 24 MKII kan 48 scenes, scenes met 999 stappen of een loop met in totaal 11988 stappen programmeren. Programma's kunnen automatisch worden uitgevoerd of met externe of interne muziekinput. Het is ook mogelijk om uw lichtshow te besturen met de ingebouwde MIDI-interface om een real-time live-show bij uw muziek mogelijk te maken.

Incl. zijpanelen

Incl. 1 voedingsadapter

Kenmerken

24 multifunctionele kanaalfaders

Tot 48 scenes/chases met max. 999 stappen

Afneembaar frame

Midi in en out

Mogelijkheid voor black out/full on op afstand

Specificaties

Aansturing: Manual / MIDI / Sound

DMX-kanalen: 24

Geheugen: 23976

Ingangsspanning: 100-240 V AC 50/60 Hz (Power adapter)

Vermogensverbruik: 6 W

Power Connector In: Low Voltage DC plug

DMX-connector Uit: XLR 3P

MIDI-connector: Yes

Audiotriggers: 2
Breedte (mm): 530 mm
Diepte (mm): 330 mm
Hoogte (mm): 150 mm
Gewicht: 4.8 kg
Hoogte-eenheden: 6 U
Behuizing: Metal / Plastic
Kleur: Black / Gray

Documenten

[50830_MANUAL_GB_V1.pdf](#)

Levertijd: Tijdelijk niet leverbaar. Verwacht op: 20-08-2025 (update: 16-06-2025)