

DAP PA-250 - 250W- 100V-versterker - D6160

Model: 003D6160

Merk: DAP



Omschrijving

De DAP PA-250 is een 250 watt 100 V mono versterker. Het is een betrouwbaar werkpaard voor het versterken van je passieve PA-luidspreker systeem. Een extern audiobron is aan te sluiten via een gebalanceerde XLR-, RCA- of terminal ingangsconnector. Hij heeft daarnaast een loop-through aansluiting om externe audioverwerking aan te kunnen sluiten, zoals een equalizer of feedback verwijderaar.

De PA-250 is het meest geschikt voor 100V-luidsprekers die worden gebruikt voor intercommunicatie en achtergrondmuziek in openbare ruimtes zoals congreszalen, winkelcentra, eetzaal, auditoria en recreatiegebieden. Het heeft een geïntegreerd beveiligingscircuit tegen overbelasting en kortsluiting. Dit resulteert in een zeer hoge betrouwbaarheid en eenvoudige installaties zonder extra audio processors.

Let op: sluit 100V- en 8 Ohm-luidsprekers niet tegelijkertijd aan!

Kenmerken

Geschikt voor hoge/lage impedantie speakers (100 V/1x 8?)

Loop through verbinding

24 V backup stroom input

19" 2U rack ontwerp

Inclusief stroomkabel en groene terminal connector

Specificaties

RMS-uitgangsvermogen Versterker: 250 W

Uitgangskanalen: 1

Uitgangsmodus: Parallel

Uitgangsconnector: Terminal

Main Uitgangen: 2
Main Uitgangsconnector: RCA
Mono Ingangen: 1
Mono Ingangsconnector: 3-pin XLR / Terminal
Stereo Ingangen: 1
Stereo Ingangsconnector: RCA
Transformator: 100 V
Fantoomvoeding: No
Ingangsspanning: 240 V AC 50/60 Hz
Back-upvoeding: 24 V DC
Vermogensverbruik: 500 W
Power Connector In: IEC
Hoogte (mm): 88 mm
Breedte (mm): 483 mm
Diepte (mm): 326 mm
Hoogte-eenheden: 2 U
Gewicht: 12 kg
Elektronische Beveiliging: Overload / Short circuit

Documenten

[D6160_MANUAL_GB_V1.pdf](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 28-06-2025)