

DAP COM-ART - Wireless Audio System - D1414

Model: 003D1414

Merk: DAP



Omschrijving

De DAP COM-ART is een PLL UHF draadloze audioset. De set bevat een zender en een ontvanger. Door het slimme lichtgewicht ontwerp kun je de ontvanger altijd direct aansluiten op een versterker of actieve luidspreker. Zowel de zender als de ontvanger werken op een AA-batterij of USB-voeding. Het bereik is maximaal 50 meter in ideale omstandigheden. Wil je de COM-ART gebruiken voor een stereo signaal, dan heb je twee sets nodig. Het frequentiebereik 606-630 MHz is verdeeld in 16 frequentiekanaalvoorinstellingen.

Kenmerken

Werkt op batterijen
Bereik max. 50 m (vrij zicht)
Ontvanger en zender
16 kanalen

Specificaties

Draadloze Audio Draaggolffrequentie Minimaal: 606 MHz
Draadloze Audio Draaggolffrequentie Maximaal: 630 MHz
RF-vermogen: 10 mW
RF-bandbreedte: 30 MHz
Totale Harmonische Vervorming (THD): Signaal-ruisverhouding: > 98 dB
Frequentierespons Minimaal: 30 Hz
Frequentierespons Maximaal: 17000 Hz
Mono Ingangsconnector: 3-pin XLR
Main Uitgangsconnector: 3-pin XLR
Batterijtype: AA
Bedrijfstijd bij vol vermogen: 5 h

Power Connector In: USB
Zendergewicht (mm): 0.033 kg

Documenten

[D1414_MANUAL_GB_V3.pdf](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 15-06-2025)