

JB Systems LEDCON-XL controller voorgeprogrammeerd

Model: 092B04661

Merk: JB Systems



LEDCON-XL controller

- Deze LEDCON-XL is waarschijnlijk DE controller waar u altijd al van hebt gedroomd.
 - Voorgeprogrammeerde kleuren, fades en chases voor vrijwel ALLE soorten LED-projectors
 - 8 extra faders om uw lichteffecten, mistmachines en moving heads met 4/5 MSL-modus enz. aan te sturen.
 - DMX-ingang met samenvoegfunctie om iedere willekeurige extra controller op de zelfde DMX-lijn aan te sluiten.
 - Standaard 19" rackformaat, past perfect in de Controller Case 3U.
 - Voorbereid voor draadloze DMX: gewoon een optionele WTR-DMX DONGLE inpluggen ! (Briteq® bestelcode B04645)
- De regelsectie van de projectoren is een meer uitgebreide versie van onze befaamde LEDCON-02 Mk2:
 - 4 of 8 kanaals LED-lichtmodulator met geïntegreerde, snelheid- of muziekgestuurde, chases.
 - U kunt voor ieder van de 4 of 8 kanalen de DMX-configuratie van de gebruikte projector selecteren, (RGB, RGBW, RGBWA enz.) waardoor de eenheid compatibele wordt met vrijwel iedere LED-projector die op de markt verkrijgbaar is!
 - Ieder van deze 4 of 8 kanalen kan naar behoefte worden in-/uitgeschakeld. (black-out voor bepaalde projectors)
 - Extra UV-toets voor gebruik met bijvoorbeeld 6-in1 LED-projectors die voorzien zijn van en UV-LED.
 - Aparte dimmer en stroboscoopfader.
 - Vaste kleurenmodus: Direct toegang tot 9 voorgeprogrammeerde kleuren met regelbare fade-overtijd
 - Statische chasemodus: 12 verschillende kleurchases met handmatige snelheidsregeling
 - Geluid chasemodus: 12 verschillende kleurchases met audio-activering via de audio-ingang of via de geïntegreerde microfoon
 - Spectrummix: 32 verschillende spectrummengkleuren, inclusief kleurfades
- De extra fadersectie is vergelijkbaar met onze SCENEMASTER SCM-1:
 - Dit maakt het mogelijk om extra projectors, licht effecten, mistmachines enz. via dezelfde DMX-lijn aan te sturen.
 - Perfect voor het aansturen van moving heads voorzien van onze unieke SMART-DMX mode (voorheen bekend als DMX-MSL mode)
 - U kunt de faders als 8 individuele DMX-kanalen gebruiken of 8 scènes (combinatie van faders) aanmaken.

Algemeen : Afmetingen (cm): 48 x 13 x 7,5

Algemeen : Gewicht (kg): 2.2
Algemeen : Stroomvoorziening: AC 240V, 50Hz, External adaptor, 9Vdc, External adaptor, 12Vdc
Algemeen : Werkt op batterij: Nvt
Algemeen : Energie label: Nee
Algemeen : Kleur: zwart
Algemeen : Display: Nee
Algemeen : Bevestiging: 19" rack mountable
Algemeen : RU: Nee
Algemeen : IP rating: indoor
Controle : protocol: DMX, Wireless DMX
Controle : programmeerbaar: Nee
Controle : upgradable software: Nee
Controle : minimum DMX kanalen: Nvt
Aansluiting : ingang: 3 pin XLR, rca
Aansluiting : uitgang: 3 pin XLR, wireless DMX optional
Merk: JB SYSTEMS
EANCode: 5420025646611

[LEDCON-XL Manual V1.0 EN](#)

[LEDCON-XL Manual V1.0 DE](#)

[LEDCON-XL Manual V1.0 ES](#)

[LEDCON-XL Manual V1.0 FR](#)

[LEDCON-XL Manual V1.0 NL](#)

[LEDCON-XL Manual V2.1 EN](#)

[LEDCON-XL Manual V2.1 FR](#)

[LEDCON-XL Manual V2.1 NL](#)

[LEDCON-XL Manual V2.1 DE](#)

[LEDCON-XL Manual V2.1 ES](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 16-06-2025)