

Briteq PD-63A Mk2 / GER-NL

Model: 092B04640

Merk: Briteq



Deze 3 fase stroomverdeler is ontworpen voor meer veiligheid bij zowel mobiel gebruik als in de verhuur of bij vaste installaties.

- Deze 3 fase stroomverdeler is ontworpen voor meer veiligheid bij zowel mobiel gebruik als in de verhuur of bij vaste installaties.
- Aansluitingen uitgang:
 - 2x CEE (3P+N+E) 32A stopcontacten (3x 32A, 5wire)
 - C32 (32A - 3P+N) 4-contact automatische zekeringen per 32A uitgang
 - 3 geaarde 16A stopcontacten (1 stopcontact per fase)
 - C16 (16A - 1P+N) 2-contact automatische zekering per 16A uitgang
- Aansluitingen ingang:
 - 1,5m lange voedingskabel (3x 63A, 5wire), uitgerust met een CEE (3P+N+E) 63A stekker
 - Voorzien van een 3P+N 30mA verliesstroomschakelaar die beschermt tegen elektrische schokken.
- Nauwkeurige 3-cijferige digitale voltmeters voor elke fase
- Nauwkeurige 3-cijferige digitale ampèremeters voor elke fase
- Ontworpen en gebouwd naar de hoogste Europese en Internationale veiligheidsnormen.
- Extra zware inwendige bedrading voor een grotere betrouwbaarheid!
- Zeer robuuste metalen behuizing van 19"/3U
- Blauwe Franse/Belgische 16A stopcontacten

Algemeen : Afmetingen (cm): 482 x 152 x 274 mm

Algemeen : Gewicht (kg): 11.74

Algemeen : Energie label: Nee

Algemeen : Stroomverbruik W: 160

Algemeen : Kleur: zwart

Algemeen : Display: Nee

Algemeen : Bevestiging: 19" rack mountable

Algemeen : RU: 3U

Algemeen : IP rating: indoor

Controle : modes: standalone fixed

Controle : programeerbaar: Nee
Controle : upgradable software: Nee
Controle : minimum DMX kanalen: Nvt
Aansluiting : ingang: 5-pole CEE
Aansluiting : uitgang: Schuko CEE 7/7, 5-pole CEE
Merk: BRITEQ
EANCode: 5420025646406

[PD-63A Mk2 Manual](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 01-05-2025)