

JB Systems SCM-1 SCENEMASTER

Model: 092B04624

Merk: JB Systems



Controller met 16 DMX kanalen + MIDI functies

- Zeer gebruiksvriendelijke controller met 16 DMX kanalen voor allerlei toepassingen: podium, DJ, architecturale verlichting, ...
- Tot 4 van deze toestellen kunnen met elkaar verbonden worden om een virtuele controller samen te stellen met maximum 64 DMX kanalen en/of scènes!
- 2 modi:
 - **Dimmer modus:** u kunt 16 dimkanalen controleren (uitbreidbaar tot 64 kanalen)
 - **Scene modus:** u kunt 16 scènes samenstellen van elk 16 kanalen (uitbreidbaar tot 64 scènes, van elk 64 kanalen)
- MIDI functie via USB (16 kanalen):
 - **MIDI OUT:** alle kanaalfaders + flash toetsen kunnen ook MIDI commando's uitsenden zodat u verschillende toepassingen op computer kunt controleren (bvb. Arkaos, Resolume, DMX-Creator, Daslight, ...)
 - **MIDI IN:** alle scènes (16 tot 64) kunnen door een externe MIDI controller aangestuurd worden (integratie met MIDI software zoals Cubase, enz.), perfect voor muzikanten, enz.
- De kanaalfaders kunnen gebruikt worden om verschillende scènes met elkaar te mixen.
- Druktoetsen boven alle dimkanalen:
 - **Dimmer modus:** kan worden gebruikt als flits toets
 - **In scene modus:** scènes kunnen gemakkelijk aan/uit geschakeld worden
- Black-out functie
- De laatste uitgangscmando's worden bewaard wanneer het toestel uit- en terug aangezet wordt (u moet nergens op drukken of geen black-out functie uitzetten): perfect standbouw, winkels, ...
- De LED display met 4 karakters toont de DMX waarden (0-255 of 0-100%) en MIDI waarden (0-127).

Algemeen : Afmetingen (cm): 13.3 x 48.3 x 8.5 cm

Algemeen : Gewicht (kg): 2.5

Algemeen : Stroomvoorziening: AC 100 - 240V, 50/60Hz

Algemeen : Energie label: Nee

Algemeen : Kleur: zwart

Algemeen : Display: LED
Algemeen : Bevestiging: 19" rack mountable
Algemeen : RU: 3U
Algemeen : IP rating: indoor
Controle : protocol: DMX, MIDI
Controle : programmeerbaar: Nee
Controle : upgradable software: Ja
Controle : maximum DMX kanalen: 16
Aansluiting : ingang: RJ45
Aansluiting : uitgang: 3 pin XLR, midi, RJ45
Merk: JB SYSTEMS
EANCode: 5420025646246

[SCM-1 SCENEMASTER Manual](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 16-06-2025)