

## JB Systems DSP2-LED

Model: 092B04662

Merk: JB Systems



Triac dimmer / switch pack: 2 DMX kanalen voor 100-240Vac LED-lampen en andere kleine belastingen

- Deze 2-kanaals mosfet dimmer werkt perfect met kleine belastingen zoals dimbare LED-lampen & kleine halogeenlampen.
- Uitstekend dimmen van 100-240Vac dimbare LED-lampen en LED-drivers met belastingen tot slechts 2 Watt!
- Forward- / Reverse-phase dimmermodi voor een brede lampcompatibiliteit!
- De minimale helderheid van de dimmer van 1% tot 40% kan worden geprogrammeerd om flikkeren te voorkomen.
- Verschillende bedrijfsmodi:
  - **DMX-besturing:** 1 of 2 DMX-kanalen met mogelijkheid voor RDM-adressering op afstand.
  - **Stand-alone dimmer:** met maximaal 8 vooraf ingestelde dimmerinstellingen is geen DMX nodig.
  - **Standalone dynamic:** 4 verschillende modi met helderheid en snelheidsinstelling
- Kleine afmetingen voor eenvoudige "blinde" installatie in kasten of in verlaagde plafonds!
- Maximaal vermogen: 2x 1A (2x 240W / 240Vac of 2x 120W / 120Vac)
- **Opmerking:** *alleen te gebruiken met dimbare LED-lampen, niet-dimbare LED-lampen kunnen technische storingen veroorzaken.*

Algemeen : Afmetingen (cm): 17 x 5 x 2.3

Algemeen : Gewicht (kg): 0.13

Algemeen : Stroomvoorziening: AC 100 - 240V, 50/60Hz

Algemeen : Energie label: Nee

Algemeen : Kleur: Nee

Algemeen : Display: LED

Algemeen : RU: Nee

Algemeen : IP rating: indoor

Controle : modes: standalone fixed, standalone automatic, manual, DMX

Controle : protocol: DMX

Controle : programeerbaar: Nee

Controle : upgradable software: Nee

Controle : minimum DMX kanalen: Nvt

Controle : maximum DMX kanalen: 2

Aansluiting : ingang: screw terminal block (dmx), rdm, screw terminal block (power)

Aansluiting : uitgang: rdm

Merk: JB SYSTEMS

EANCode: 5420025646628

[DSP2-LED - Manual V1.0 EN](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 16-09-2025)