

Showtec Booster-4 Install - Din-rail - 50795

Model: 00350795

Merk: Showtec



Omschrijving

De Showtec Booster-4 Install is de ideale compacte vaste installatiebooster voor u. Alle aansluitingen zijn eenvoudig aan te sluiten met de plug-in Phoenix klemmen, en beide ingangen en alle uitgangen zijn optisch geïsoleerd om te voorkomen dat uw signaal wordt verstoord. De op de din-rail gemonteerde Booster verdeelt zowel DMX als RDM en is ideaal voor netwerksysteemintegratieprojecten.

Kenmerken

Wide range DC-ingangsspanning
volledig geïsoleerde in- en uitgangen
RDM-conform
DIN EN43880 vormfactor
DIN EN60715 railsysteem

Specificaties

Ingangsspanning: 12-36 V DC
Vermogensverbruik: 9 W
Power Connector In: Phoenix
DMX-connector: Phoenix In/Out
DMX-connector In: Phoenix
DMX-connector Uit: Phoenix
Lengte (mm): 106 mm
Breedte (mm): 87 mm
Hoogte (mm): 58 mm
Gewicht: 0.18 kg
IP-waarde: IP20 (indoor use only)

Behuizing: Plastic
Kleur: Gray
DIN-railafstand: 35 mm
Aansturing: DMX
Protocollen: DMX / RDM
Universes: 1

Documenten

[50795_MANUAL_GB_V1.pdf](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 02-08-2025)