

Showtec ColorCue 3 - Intelligente 24-fader, 6-kleuren LED controller - 50705

Model: 00350705

Merk: Showtec



Omschrijving

De Showtec ColorCue-serie biedt 6-kleuren LED-controllers voor een intuïtieve en intelligente bediening, geschikt voor elke opstelling. Met 6 draaiknoppen kun je gemakkelijk iedere LED spot regelen (van RGB tot RGBWA-UV). Het is hierdoor niet meer nodig om elke kleur toe te wijzen aan een speciale fader.

Meerdere vaste en aangepaste kleuren en chases kunnen worden geactiveerd en aangepast met behulp van de speciale kleuren en chases-pads. Chases zijn programmeerbaar en kunnen tot 99 stappen worden opgeslagen. De ColorCue serie is voor jou ontwikkeld om er binnen een minuut mee aan de slag te kunnen.

Er zijn verschillende ColorCue-controllers, voor het besturen van een enkele RGB(WA-UV)-fixturegroep tot 48 fixture-groepen met een maximum van 512 kanalen en 48 chases/kleuren. De ColorCue 3 en 4 zijn zelfs uitgerust met een LCD-scherm voor veeleisende operators.

Elke ColorCue-controller biedt meerdere functionaliteiten en heeft een optionele flightcase voor veilig en gemakkelijk transport. Neem nu contact met ons op voor gratis advies en ontvang een aanbieding die je niet kunt weigeren of bekijk onze productpagina's voor meer informatie.

De Showtec ColorCue 3 is een intelligente 24-fader LED DMX controller voor het eenvoudig besturen van 3- tot 6-kleuren LED armaturen tot 144 DMX kanalen, geschikt voor iedere locatie. Zijn 6 draaiknoppen maken het mogelijk om snel je gewenste kleur te creëren, van een 3-kleuren RGB tot 6-kleuren RGBWA-UV. De ColorCue 3 heeft een geheugenknop onder iedere fader voor een snelle controle over je kleuren, programma's (chases) en overige instellingen. Uitgerust met 2 slimme master faders en een intuïtieve LED scherm, kun je eenvoudig 2 secties besturen en toekennen aan ieder van de 24 beschikbare faders. Je kunt 24 programma's (chases) met elk 99 stappen (steps) creëren en afspelen met verschillende kleuren en effecten die zichzelf in een loop blijven herhalen. De chases kunnen worden bestuurd in handmatige, automatische of geluidsgestuurde modus.

Kenmerken

Intelligente 24-fader LED DMX controller
Geschikt voor 3 tot 6-kleuren LED's
24 kleuren instelbaar
24 programma's (chases) instelbaar
99 stappen per chase
Handmatige, automatische en geluidsgestuurde modus
Dimmeren stroboscoop besturing

Specificaties

Aansturing: Built-in Program / Manual / MIDI / Static Dimmer
DMX-kanalen: 144
Protocollen: DMX
Scherm: LCD
Faders: 26
Geheugen: 1000
Ingangsspanning: 12 V DC
Vermogensverbruik: 15 W
Power Connector In: Low Voltage DC plug
DMX-connector Uit: XLR 3P
Audiotriggers: 1
Lengte (mm): 482 mm
Breedte (mm): 261 mm
Hoogte (mm): 80 mm
Gewicht: 3.6 kg
Hoogte-eenheden: 6 U
Behuizing: Metal
Kleur: Gray / Magenta

Video

Documenten

[50705_MANUAL_GB_V1.pdf](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 16-06-2025)