

Showtec TED Pack LC - 4-Channel Dimmer Pack with local Control - 50447

Model: 00350447

Merk: Showtec



Omschrijving

De TED Pack LC is een 2000W/4-kanaals dimmer met ingebouwde faders voor gebruik binnenshuis met dim-, schakel- en FX-modi. De uitgang is onafhankelijk van de aangesloten belasting en hij kan zowel leds als gloeilampen tot 2 A aansturen. De kanalen kunnen gekoppeld of individueel aangestuurd worden. De TED pack LC gebruikt MOSFET's om de uitgang te dimmen en kan dit zowel via faseaansnijding als faseafsnijding (leading/trailing edge). De Special FX-modus biedt een veiligheidskanaal dat onbedoelde activering voorkomt, wat handig kan zijn bij het aansturen van shooters, (confetti)kanonnen, drops, enzovoorts. De unit kan handmatig, via vier faders en via DMX worden bestuurd. De meegeleverde Quicklock bracket klik je gemakkelijk vast op de boven- of achterkant.

Kenmerken

- Dimmen via faseaan- of -afsnijding
- 4 Dimmercurves voor conventionele verlichting en ledlampen
- Special FX-mode met veiligheidskanaal
- Quicklock bracket klikt eenvoudig op de boven- of achterzijde

Specificaties

- Control mode: DMX / Local Control / Manual
- Protocollen: DMX / RDM
- DMX kanalen: 1 / 2 / 3 / 4 / 5
- Ingangsspanning: 220-240 V AC 50 Hz
- Uitgangsvermogen per kanaal: 2 A
- Power connector in: Power Pro Blue
- Power connector uit: Schuko Socket
- DMX connector in: XLR 3P / XLR 5P

DMX connector uit: XLR 3P / XLR 5P
Lengte (mm): 240 mm
Breedte (mm): 230 mm
Hoogte (mm): 92 mm
Gewicht: 2.8 kg
IP waarde: IP20 (indoor use only)
Behuizing: Metal
Kleur: Black

Documenten

[50447_MANUAL_GB_V1.pdf](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 01-05-2025)