

DAP PSS-106 Bluetooth MP3 Battery Speaker - 6.5" Battery Speaker, without Microphone - D2612

Model: 003D2612

Merk: DAP



Omschrijving

De DAP PSS-106 Accu Luidspreker is een veelzijdige mobiele audio-oplossing met een goedklinkende 6.5"-woofer en 1"-tweeter. Door het ontwerp kan hij worden gebruikt als kantelbare vloermonitor of als kleine PA-luidspreker met een 35-mm pole-mount. Twee schakelaars aan de achter- en zijkant detecteren automatisch de toepassing en passen de frequentiecurve hierop aan.

De PSS-106 is uitgerust met een lichtgewicht 2-kanaals Class-D versterker. Hij heeft een ingebouwde mediaspeler voor SD-kaarten en USB-sticks en ingangen voor microfoon-, lijn-, instrument-, aux- en Bluetooth-signalen. Een draadloze microfoon, microfoon ontvanger en beltpack zijn optioneel om de set compleet te kunnen maken.

De accu gaat tot 5 uur mee op vol vermogen en is binnen 5 uur volledig opgeladen. Dit maakt het een betrouwbare mobiele oplossing in tal van toepassingen.

De PSS-106 is tevens beschikbaar met ingebouwde draadloze handmicrofoon en ingebouwde microfoonontvanger.

Kenmerken

100 watt full-range accu speaker met Bluetooth en MP3 functie
Lichtgewicht Class-D versterker
Kan worden gebruikt als vloermonitor, PA systeem en tilt back
5 uur laadtijd en 5 uur levensduur op vol vermogen
Ingebouwde 2-kanaals versterker met Bluetooth, USB-, (mini)jack- en XLR-ingang
Draadloze microfoon, microfoon ontvanger en beltpack optioneel

Specificaties

Lagetonenluidspreker Vermogen: 90 W
Hogetonenluidspreker Vermogen: 10 W
RMS-uitgangsvermogen Versterker: 100 W
Piekitgangsvermogen Versterker: 160 W
Mono Ingangen: 2
Mono Ingangsconnector: 3-pin XLR / TS unbalanced 6.3 mm
Auxiliary Ingangen: 1
Auxiliary Ingangsconnector: TRS balanced 3.5 mm
Ondersteunde Audiobestandstypen: MP3
Media In/uitgang: USB-A / SD Card
Versterkertechnologie: Class D
Max. Geluidsdruk niveau op 1 m: 110 dB
Frequentierespons Minimaal: 70 Hz
Frequentierespons Maximaal: 20000 Hz
Diameter Woofer: 6.5"
Diameter Hogetonenluidspreker: 1"
Parametrische Channel Equalizer: 2 Bands
EQ Gain-bereik Ingangskanaal: 10 dB
Vaste EQ-frequentiebanden Ingangskanaal: 100, 10.000 Hz
Ingebouwde Effecten: Yes
Effecttypes: Reverb
Bluetooth-audioprofiel: A2DP
Batterijtype: Lithium ion
Bedrijfstijd bij vol vermogen: 5 h
Laadtijd: 5 h
Ingangsspanning: 220-240 V AC 50 Hz
Vermogensverbruik: 100 W
Power Connector In: IEC
Hoogte (mm): 323 mm
Breedte (mm): 240 mm
Diepte (mm): 265 mm
Gewicht: 5.9 kg
IP-waarde: IP20 (indoor use only)
VOX: Yes
Wielen: None

Documenten

[D2612_MANUAL_GB_V1.PDF.pdf](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 28-06-2025)