

JB Systems MIX 7.1 7 kanaals mengpaneel

Model: 092B08402

Merk: JB Systems



7 kanaals voorversterker / mixer: Eenvoudige en gebruiksvriendelijke audiomixer met tot 6 microfoon- of stereolijningangen!

- Eenvoudige en gebruiksvriendelijke audiomixer met tot 6 microfoon- of stereolijningangen!
- De perfecte mixer voor gebruikers met weinig kennis van audioapparatuur: cafés, voetbalkantines, fitnesscentra, restaurants, ...
- In totaal 7 ingangen:
 - 1x stereolijningang (2 gebalanceerde jacks aan de achterkant of stereo mini-jack op het voorpaneel)
 - 1x microfooningang met hoge en lage EQ en talkover (instelbare demping/drempel)
 - 5x microfoon-/stereolijningangen met individuele hoge en lage EQ
- Gebalanceerde en ongebalanceerde uitgangen met max. niveautrimmer en mono/stereo-schakelaar.
- Hoofdtelefoonuitgang met volumeregeling.
- Opname-uitgang via tulpstekkers.
- Ingang voor noodoproepen (Euroblock connector) met automatisch dempen van het geluid.
- Euroblock-ingang: dempen van de masters (gesloten contact = dempen).

Algemeen : Afmetingen (cm): 48 x 44 x 15

Algemeen : Gewicht (kg): 2.5

Algemeen : Stroomvoorziening: AC 100 - 240V, 50/60Hz

Algemeen : Energie label: Nee

Algemeen : Stroomverbruik W: 20

Algemeen : Kleur: zwart

Algemeen : Display: Nee

Algemeen : Bevestiging: 19" rack mountable

Algemeen : RU: 1U

Audio : min. frequentie (Hz): 20

Audio : max. frequentie (Hz): 20000

Audio : Signaal Ruisverhouding: 82

Audio : maximale uitgangskanalen: 7

Aansluiting : ingang: rca, jack, IEC

Aansluiting : uitgang: rca, jack

Merk: JB SYSTEMS

EANCode: 5420025684026

[MIX 7.1 - Manual EN](#)

[MIX 7.1 - Manual NL](#)

[MIX 7.1 - Manual FR](#)

[MIX 7.1 - Manual DE](#)

[MIX 7.1 - Manual ES](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 15-06-2025)