

JB Systems AMP400.2 Mk2 1HE versterker 2x 450Wrms / 4ohm

Model: 092B08129

Merk: JB Systems



Professionele 2-kanaals versterker: 2x 450Wrms / 4ohm

- Professionele 2-kanaals CLASS-D eindversterker.
- Deze Mk2 versie werd intern volledig herwerkt voor een betere betrouwbaarheid en hoger vermogen.
- Zeer compacte 19" behuizing, hoogte slechts 1U (44mm).
- Lichtgewicht design met een soft start schakelende voeding.
- 3 werkmodi: stereo, mono en bridge.
- Vermogen stereo:
 - 2x 450Wrms aan 4?
 - 2x 250Wrms aan 8?
- Vermogen bridge:
 - 1x 900Wrms aan 8?
- Zeer doeltreffende koeling, uitgerust met temperatuurgestuurde ventilatoren.
- Piek begrenzers voorkomen vervorming van het signaal.
- Omschakelbare 75Hz / -24dB low cut filter
- Regelbare ingangsgevoeligheid: 0,775V ~ 1,0V ~ 1,44V
- Ground lift schakelaar
- Een plastic afdekplaat (meegeleverd) kan worden geïnstalleerd om te voorkomen dat onbevoegden de ingangsniveaus wijzigen.
- Bescherming tegen: DC fout + hoge temperatuur + overbelasting en kortsluiting.
- symmetrische XLR-ingangen & -uitgangen: u kunt verschillende versterkers linken.
- 3 Speakon® uitgangen: linker- en rechterkanaal + bridge uitgang.

Algemeen : Afmetingen (cm): 48.3 x 24 x 4.4

Algemeen : Gewicht (kg): 4.5

Algemeen : Kleur: zwart

Algemeen : Stroomvoorziening: AC 240V, 50Hz

Algemeen : Energie label: Nee

Algemeen : Display: Nee

Algemeen : Bevestiging: 19" rack mountable
Algemeen : RU: 1U
Algemeen : IP rating: indoor
Audio : frequentie bereik: 20 Hz - 20000 Hz
Audio : Signaal Ruisverhouding: 100
Audio : maximale uitgangskanalen: 2
Audio : Wrms 4? stereo, per kanaal: 450
Audio : Wrms 8? stereo, per kanaal: 250
Audio : Wrms 8? bridge: 900
Audio : functies: aanpasbare crossover, bridge mode, limiter
Aansluiting : ingang: 3 pin XLR, IEC
Aansluiting : uitgang: 3 pin XLR, speakon
Merk: JB SYSTEMS
EANCode: 5420025681292

[AMP Mk2 Amplifiers - Manual](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 01-05-2025)