

JB Systems XO 2.4 Mk2

Model: 092B08211

Merk: JB Systems



2-weg stereo of 3-weg mono crossover

- 2-weg stereo of 3-weg mono scheidingsfilter
- Frequentie keuze van 45 tot 9600Hz
- 18dB/oct. Butterworth filters
- Alle in- en uitgangen zijn gebalanceerd of ongebalanceerd met XLR-connectoren
- Subsonisch filter (40Hz) met ON/OFF schakelaar
- Versterkingsregeling op alle ingangen en uitgangen
- Fase omkeerschakelaar

Algemeen : Afmetingen (cm): 48 (W) x 4.4 (H) x 14.6 (D)

Algemeen : Gewicht (kg): 2.16

Algemeen : Kleur: zwart

Algemeen : Stroomvoorziening: AC 100 - 240V, 50/60Hz

Algemeen : Energie label: Nee

Algemeen : Display: Nee

Algemeen : Bevestiging: 19" rack mountable

Algemeen : RU: 1U

Algemeen : IP rating: indoor

Audio : min. frequentie (Hz): 20

Audio : max. frequentie (Hz): 25000

Audio : functies: aanpasbare crossover

Aansluiting : ingang: 3 pin XLR, IEC

Aansluiting : uitgang: 3 pin XLR

Merk: JB SYSTEMS

EANCode: 5420025682114

[XO 2.4 Mk2 - Manual EN](#)

[XO 2.4 Mk2 - Manual NL](#)

[XO 2.4 Mk2 - Manual FR](#)

[XO 2.4 Mk2 - Manual DE](#)

[XO 2.4 Mk2 - Manual ES](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 15-06-2025)