

## Lumenradio Luna Enkel universe DMX-ontvanger met Bluetooth - 51501

Model: 00351501  
Merk: Lumenradio



### Omschrijving

De LumenRadio Luna is een DMX/RDM-transceiver die gebruik maakt van LumenRadio's CRMX technologie, samen met Bluetooth connectiviteit. Hij biedt betrouwbare draadloze DMX die zowel CRMX- als W-DMX-compatibel is. Hij heeft een vertraging van 5 ms conform de industriestandaard, 128-bits encryptie en foutcorrectie bij de maximale verversingsfrequentie voor een heel universeel. De CRMX-technologie maakt hem zowel betrouwbaar als consistent. Dankzij de Bluetooth-connectiviteit kun je de CRMX Toolbox App van LumenRadio gebruiken om de configuratie te beheren. Het maakt het ook voor tablet- en telefoongebaseerde verlichtingscontrolesoftware mogelijk om direct te linken naar je DMX-universum zonder dat je extra hardware nodig hebt.

De Luna heeft een verbeterd radio-ontwerp en externe antenne om hetzelfde bereik te bieden als LumenRadio's Aurora en Stardust. Het frontpaneel heeft LED-indicatoren en de interface met één knop zorgt voor een snelle bediening. Hij heeft een 5-pins XLR voor DMX, een DC-ingang voor 10-20 V DC en powerCON True1 voor AC-voeding. Optionele accessoires zoals de V-Lock batterijhouder, een rackhouder, een muurhouder, klemmen en schroefdraad breiden de mogelijkheden uit.

### Kenmerken

- Draadloze DMX/RDM-ontvanger met CRMX-technologie
- Bluetooth-verbinding met app-bediening
- 5-pins XLR DMX-aansluiting
- 5 ms latency
- 10 - 20 V DC of 100 - 240 V AC voeding (voeding/kabels niet inbegrepen)

### Specificaties

- Gain (mW): 300 mW
- Maximale DMX-signaalvertraging: 5 ms
- Protocollen: Bluetooth / DMX / RDM

Ingangsspanning: 100-240 V AC 50/60 Hz

Power Connector In: powerCON TRUE1

DMX-connector In: XLR 5P

DMX-connector Uit: XLR 5P

Breedte (mm): 140 mm

Hoogte (mm): 44 mm

Gewicht: 0.7 kg

IP-waarde: IP20 (indoor use only)

Kleur: Black

Levertijd: Direct leverbaar (update: 03-08-2025)