

Novastar TU15 PRO LED playback control processor - 101608

Model: 003101608

Merk: Novastar



Omschrijving

De Novastar TU15 PRO is een uitgebreide playback control processor voor LED-schermen. Het is een alles-in-één apparaat dat een geïntegreerde, stand-alone oplossing biedt voor het aansturen van LED-schermen, bedoeld voor toepassingen in vergaderruimtes zoals documentpresentaties, het afspelen van video's en online vergaderingen, zonder dat er extra hardware nodig is.

De TU15 PRO maakt gebruik van een op Android 11 gebaseerd besturingssysteem dat apps van derden ondersteunt. Hij maakt screen mirroring mogelijk vanuit Windows, MacOS, iOS en Android voor standaard FHD (1080p) video tot 60 fps. Hij kan media afspelen vanaf USB. HEVC, H.265, H.264 en 4K worden ondersteund.

Hij heeft twee HDMI 1.3-ingangen, drie USB 2.0-ingangen voor muis, toetsenbord, USB-station en andere gangbare USB-apparaten, een Ethernet-aansluiting voor aansturing via NovaLCT-software, en ingangen voor een lichtsensor en een afstandsbediening. Er zijn vier RJ45 (1 Gb) pixelcontrole-uitgangen voor maximaal 2.600.000 pixels (max. 4096 breed, max. 1920 hoog), een HDMI-uitgang met 1080p-ondersteuning, S/PDIF en analoge audio-uitgang. Dankzij de RS232- en relisaansturingspoorten kunnen gebruikers de TU15 PRO moeiteloos integreren in elke opstelling. Drie antennes zorgen voor een stabiele Wi-Fi en Bluetooth ontvangst.

Kenmerken

- LED-processor met schaafunctie
- Stuurt tot 2.600.000 pixels aan
- Draadloze screen mirroring
- Interne mediaspeler
- Afstandsbediening inbegrepen
- Ingang voor lichtsensor

Specificaties

HDMI 1.3: 2
RS-232: 1
Lichtsensoringang: 1
Main Uitgangen: 1
HDMI 1.3 (Uit): 1
Interne Mediaspeler: Yes
Werkgeheugen: 4 GB
Interne Opslagcapaciteit: 32 GB
Lokale Content Upload: Ethernet / USB
Scaling-functie: Yes
Maximaal Aantal Pixels: 2.6 Mpx
Maximale Ingangsresolutie: 2048 x 1152
Besturingsmogelijkheden: Ethernet / IR / RS232 / Wi-Fi
Ingangsspanning: 12 V DC
Vermogensverbruik: 21 W
Power Connector In: Low Voltage DC plug
Dataconnector In: HDMI / Phoenix / RJ45 / USB A
Dataconnector Uit: HDMI / Phoenix / RJ45 / USB A

Documenten

[101608_MANUAL_GB_V1.1.0.pdf](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 02-08-2025)