

Showtec AirDrive 2.4 Pocket 3-pin XLR DMX transceiver - 50259

Model: 00350259

Merk: Showtec



Omschrijving

De Showtec AirDrive 2.4 Pocket is een compacte DMX512-transceiver die compatibel is met LumenRadio en Wireless Solutions en kan worden omgeschakeld tussen zender- en ontvangerfunctionaliteit. Hij is ontworpen om snel en eenvoudig een draadloze DMX512-verbinding op te zetten. In de zendermodus kan hij zenden in G3- of G4-modus, in de ontvangermodus is hij geschikt voor G3-, G4S- en CRMX-modus. Voor een functionele opstelling zijn twee of meer stuks nodig: één ingesteld als zender en één of meer ingesteld als ontvanger en gekoppeld aan de zender. Er is geen limiet aan het aantal ontvangers dat aan de zender kan worden gekoppeld.

De AirDrive 2.4 Pocket heeft een M10-schroefdraad voor eenvoudige klembevestiging en een 3/8" schroefdraad voor eenvoudige montage op een microfoonstandaard, zodat je de AirDrive snel en eenvoudig boven het publiek kunt opstellen als dat nodig is (bijvoorbeeld als je in de FOH-positie staat). Voor optimale ontvangst en maximaal bereik wordt zichtlijngebruik aanbevolen. De AirDrive 2.4 Pocket is compatibel met de AirDrive 2.4 IP. Hij wordt geleverd met een universele voeding en is verkrijgbaar met 3 of 5-pins DMX XLR-connectoren.

Kenmerken

- Draadloze DMX G3- en G4-zender- en G3-, G4S-, en CRMX-ontvangermodi
- Snelle en eenvoudige installatie
- M10 en 3/8" bevestigingsschroefdraad
- Compatibel met de Showtec AirDrive 2.4 IP
- Universele voeding inbegrepen

Specificaties

- Maximale DMX-signaalvertraging: 5 ms
- DMX-kanalen: 512
- Protocollen: DMX

Bedrijfsmodl: Transceiver
Ingangsspanning: 9-12 V DC
Vermogensverbruik: 6 W
Power Connector In: Low Voltage DC plug
DMX-connector In: XLR 3P
DMX-connector Uit: XLR 3P
Breedte (mm): 78 mm
Gewicht: 0.38 kg
IP-waarde: IP20 (indoor use only)
Behuizing: Metal
Kleur: Black

Levertijd: Direct leverbaar (update: 15-06-2025)