

DAP ER-1193B 1 kanaal, 193 freq. PLL-ontvanger 614-638 MHz - D145061B

Model: 003D145061B

Merk: DAP



EOL

Dit artikel is uit het assortiment en niet meer verkrijgbaar.

Omschrijving

De DAP ER-1193 is een eenkanaals true diversity-ontvanger. Het heeft een helder display met alle belangrijke informatie rechtstreeks op het scherm. Het kan gebruik worden in combinatie met de DAP EM-193 voor in de hand of EB-193 beltpack. De vergrendelfunctie vermijdt onbedoelde wijzigingen aan de frequentiegevoeligheid en onbedoeld uitschakelen. Het heeft een half-rack metalen behuizing die het mogelijk maakt om 2 ontvangers in 1HE te monteren met de optionele rackmontage-adapter D1453.

Kenmerken

- 193 selecteerbare frequenties.
- True diversity, minimum drop-outs
- PLL gesynthetiseerde technologie
- Compacte half-rack metalen behuizing
- Vergrendelingsfunctie
- Ontworpen voor EM-193 / EB-193

Specificaties

- Draadloze Audio Draaggolffrequentie Minimaal: 614 MHz
- Draadloze Audio Draaggolffrequentie Maximaal: 638 MHz
- RF-bandbreedte: 24 MHz

Signaal-ruisverhouding: > 100 dB
Frequentierespons Minimaal: 50 Hz
Frequentierespons Maximaal: 16000 Hz
RF-antenne-ingangen: 2
RF-antenne-ingangsconnector: BNC
Microfoonuitgangen: 1
Microfoonuitgangsaansluiting: 3-pin XLR / TS unbalanced 6.3 mm
Ontvangertype: Single Receiver
Power Connector In: Low Voltage DC plug

Levertijd: Tijdelijk niet leverbaar (update: 31-05-2025)