

Showtec DMX Recpack 4 - DMX-recorder met programmeerbare switchpack - 50822

Model: 00350822

Merk: Showtec



Omschrijving

De Showtec DMX Recpack 4 is een combinatie van een DMX-recorder, een switchpack en een programmeerbare trigger met timerfunctie. Het apparaat heeft 4 afzonderlijk programmeerbare DMX- en switchoutputs. U kunt vooraf opgenomen scènes of shows afspelen via elke DMX-output. Naast de vier DMX-outputs zijn er ook 4 schakelbare 230V-outputs. Elke 230V-output beschikt over een eigen stroombewaking, die kan worden ingesteld op een afzonderlijke maximale stroom. Scènes, shows, chases en switches kunnen worden getriggerd met DMX of met wekelijkse en dagelijkse timers. Met de door de gebruiker in te stellen DMX-triggers kunt DMX starten, stoppen en in- en -uitschakelen bij specifieke kanaalwaarden. De Showtec DMX Recpack is een oplossing voor de automatisering van intelligente verlichting in combinatie met allerlei elektrische apparaten. Dit is het ideale apparaat voor winkels, pretparken, musea en andere situaties waarin behoefte is aan vooraf geprogrammeerde en getriggerde shows.

Kenmerken

- 4 afzonderlijke programmeerbare DMX- en switchoutputs
- 4 programmeerbare dagelijkse en wekelijkse times
- Programmeerbare DMX-inputtriggers
- 8 GB intern geheugen
- Opnamestanden handmatig, automatisch en semi-automatisch

Specificaties

Ingangsspanning: 100-240 V AC 50/60 Hz
Vermogensverbruik: 3450 W
Power Connector In: Power Pro Blue
DMX-connector: XLR 3P In/Out
DMX-connector In: XLR 3P

DMX-connector Uit: XLR 3P
Lengte (mm): 483 mm
Breedte (mm): 145 mm
Hoogte (mm): 44.5 mm
Gewicht: 2.4 kg
Hoogte-eenheden: 1 U
IP-waarde: IP20 (indoor use only)
Behuizing: Metal / Plastic
Kleur: Black
Aansturing: Auto / DMX / Manual / Timer
DMX-kanalen: 512
Protocollen: DMX
Scherm: OLED
Universes: 1

Documenten

[50822_MANUAL_GB_V2.pdf](#)

Levertijd: Tijdelijk niet leverbaar. Verwacht op (week/jaar): 37/2024 (update: 18-05-2024)