

Arctecta Play-XV RF-WiFi Receiver - Constante spanning veelkleurig, zonder RF-controller - A9910025

Model: 003A9910025

Merk: Arctecta



Omschrijving

Een ontvanger kan worden ingesteld als één zone voor het regelen van maximaal vier uitgangen. Voor elke zone is ten minste één ontvanger vereist, afhankelijk van het vermogen. De Play-XV kan worden gebruikt voor enkele kleuren, instelbaar wit, RGB en RGBW, afhankelijk van de geselecteerde controller.

De Play draadloze dimmers zijn verkrijgbaar in RF (Radio Frequency) en RF+Wifi toegankelijk. Dit betekent dat bediening via RF Wandpaneel, RF-afstandsbedieningen en Easy Lighting app mogelijk is, afhankelijk van de specificaties van de ontvanger. Houd er rekening mee dat alle draadloze apparaten onderworpen zijn aan het signaalbereik van de besturingsapparaten en/of Wifi-netwerken.

Kenmerken

4-kanaals LED (strip) RF ontvanger
Geschikt voor 4x enkele kleur, 2x tunable wit of 1x RGB(W)
12-36 V DC / 20 A
Dimbaar
Toegankelijk via Wi-Fi (Easy Lighting app)
Aan te sturen via RF-afstandsbedieningen (niet inbegrepen)

Specificaties

Control mode: App / RF / Wi-Fi/LAN to RF
Ingangsspanning: 12-36 VDC
Uitgangsvermogen maximaal (A): 20 A
Lengte (mm): 179 mm
Hoogte (mm): 22 mm

Breedte (mm): 58 mm

IP waarde: IP20 (indoor use only)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 15-05-2024)