

Novastar J6 Switcher - Multi-Screen Splicing Video Processor - 101680

Model: 003101680

Merk: Novastar



Omschrijving

De J6 is een zeer krachtige multi-screen splicing-processor met fantastische mogelijkheden op het gebied van beeldverwerking. Daarmee zorgt de J6 ervoor dat u snel en naadloos kunt schakelen tussen inputbronnen en kunt werken met mooie overgangseffecten. Dat biedt u veel flexibiliteit met betrekking tot schermindelingen. De outputresolutie is instelbaar en via de slimme beheerssoftware V-can kunt u alle instellingen en splicing-effecten op afstand regelen met de Novastar C1-console (101682). Maar u kunt natuurlijk ook de on-board menuopties en knoppen gebruiken. Dankzij de vele inputs en outputs is de J6 ideaal voor grote en complexe video-installaties.

Kenmerken

- Groot aantal inputs: HDMI / DP1.1 / DVI / SDI
- 4 outputgroepen met elk 2 x DVI (hoofdoutput en splicing-voorbeeld)
- Instelbare outputresolutie
- HDMI-output voor voorbeeldmonitor
- Genlock input & loop
- Besturing via ethernet of USB
- Besturing via Vcan of voorpaneel

Specificaties

- DP 1.1: 1
- HDMI 1.3: 1
- Single Link DVI: 4
- 3G-SDI: 2
- HDMI 1.3 (Doorlus): 1
- Single Link DVI (Doorlus): 8
- Dual Link DVI (Doorlus): 4

3G-SDI (Doorlus): 2
Besturingssoftware: Vcan
GenLock: In & Out
Ingangsspanning: 100-240 V AC 50-60 Hz
Vermogensverbruik: 50 W
Power Connector In: IEC
Dataconnector Uit: etherCON / RJ45

Video

Levertijd: Tijdelijk niet leverbaar (update: 18-04-2024)