

Briteq DMS-26 DMX merger / splitter / Booster 3 en 5 pin

Model: 092B04625

Merk: Briteq



De perfecte all-in-one oplossing om uw DMX installaties te beveiligen: MERGER + SPLITTER + BOOSTER.

- De perfecte all-in-one oplossing om uw DMX installaties te beveiligen: MERGER + SPLITTER + BOOSTER
- 100% elektrische isolatie tussen alle in/uitgangen!
- 2 DMX ingangen + 6 DMX uitgangen, elk uitgerust met een 3pins en een 5pins XLR aansluiting.
- De booster functie analyseert het aangelegde DMX-signaal en bouwt het dan terug op van nul zodat het opnieuw perfect is voor verder gebruik.
- De merger functie combineert 2 DMX signalen op verschillende manieren:
 - **HTP:** de hoogste waarde van 2 identieke kanalen van 2 DMX signalen zal voorrang krijgen.
 - **Backup:** wanneer het DMX signaal van ingang A faalt, dan neemt het DMX signaal van ingang B het commando onmiddellijk over.
 - **Merger:** DMX signalen van 2 verschillende controllers kan gecombineerd en verzonden worden over 1 kabel, u kunt zelf het startadres van de tweede controller instellen.
- De splitter functie verdeelt de DMX signalen van de ingangen over 6 identieke uitgangen welke allemaal 100% van elkaar geïsoleerd zijn: indien er zich een probleem voordoet op 1 van de uitgangen, dan zal dit de andere uitgangen niet beïnvloeden!
- De snelheid van de DMX uitgangen kan ingesteld worden 23ms tot 45ms, dit verbetert de compatibiliteit wanneer "trage" DMX toestellen aan "snelle" DMX-controllers gekoppeld worden.
- Het uitgangsgedrag bij het plots uitvallen van beide DMX signalen kan ingesteld worden:
 - *Null:* geen DMX signaal op de uitgangen
 - *Hold:* houd de laatste DMX waarden op de uitgangen.
 - *Clear:* zet de DMX waarden van alle uitgangen op 'nul'.
- Gemakkelijk in te stellen via de LED display met 4 karakters

Algemeen : Afmetingen (cm): 48.2 x 4.4 x 15.0 cm

Algemeen : Gewicht (kg): 2.92

Algemeen : Stroomvoorziening: AC 240V, 50Hz

Algemeen : Werkt op batterij: Nvt

Algemeen : Energie label: Nee

Algemeen : Kleur: zwart
Algemeen : Display: LED
Algemeen : Bevestiging: 19" rack mountable
Algemeen : RU: Nee
Algemeen : IP rating: indoor
Controle : protocol: DMX
Controle : programmeerbaar: Nee
Controle : upgradable software: Nee
Controle : minimum DMX kanalen: Nvt
Aansluiting : ingang: 3 pin XLR, 5 pin XLR, IEC
Aansluiting : uitgang: 3 pin XLR, 5 pin XLR
Merk: BRITEQ
EANCode: 5420025646253

[DMS-26 Manual](#)

[DMS-26 EC declaration](#)

[DMS-26 PDF leaflet Deutsch](#)

[DMS-26 PDF leaflet English](#)

[DMS-26 PDF leaflet Français](#)

[DMS-26 PDF leaflet Nederlands](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 14-05-2024)