

JB Systems RAVE BAR

Model: 092B06208

Merk: JB Systems



3in1 lichtbar met 14 warm witte LED's, 120 RGB LED's en 180 koud witte LED's

- 3 verschillende effecten in een enkele eenheid!
 - 14 × 3 W warme witte leds
 - 120 SMD RGB-leds
 - 180 SMD koele witte leds
- Voorbereid voor draadloze DMX: sluit gewoon een optionele [WTR-DMX-DONGLE] aan! (optioneel, Briteq® code B04645)
- Meerdere bedrijfsmodi:
 - DMX-regeling: via 1, 2, 6, 34 of 37 kanalen
 - Standalone: geluid gestuurd via de geïntegreerde microfoon.
 - Master/slave: prachtige gesynchroniseerde lichtshows.
- 4-cijferig LED-scherm voor eenvoudige menunavigatie.

Algemeen : Afmetingen (cm): 100 x 6.7 x 12.2

Algemeen : Gewicht (kg): 3.86

Algemeen : Stroomvoorziening: AC 100 - 240V, 50/60Hz

Algemeen : Energie label: Nee

Algemeen : Stroomverbruik W: 100

Algemeen : Kleur: zwart

Algemeen : Display: Nee

Algemeen : IP rating: indoor

Controle : modes: standalone fixed, standalone sound, standalone automatic, manual, DMX, Master/Slave

Controle : protocol: DMX, Wireless DMX

Controle : programmeerbaar: Nee

Controle : upgradable software: Nee

Controle : minimum DMX kanalen: 1

Controle : maximum DMX kanalen: 37

Licht : type fitting: Nee

Licht : lamp: LED

Licht : kleuren: Koud wit, Warm wit, RGB

Licht : kleuren mengen: Nee

Licht : max. vernieuwingsfrequentie (kHz): Nee

Aansluiting : ingang: 3 pin XLR, wireless DMX optional, PowerCon® or compatible

Aansluiting : uitgang: 3 pin XLR, PowerCon® or compatible, PowerCon® TRUE1 or compatible

Merk: JB SYSTEMS

EANCode: 5420025662086

[RAVE BAR - Manual EN](#)

[RAVE BAR - Manual NL](#)

[RAVE BAR - Manual FR](#)

[RAVE BAR - Manual DE](#)

[RAVE BAR - Manual ES](#)

[RAVE BAR - EC Declaration](#)

[RAVE_BAR PDF leaflet Deutsch](#)

[RAVE_BAR PDF leaflet English](#)

[RAVE_BAR PDF leaflet Français](#)

[RAVE_BAR PDF leaflet Nederlands](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 03-05-2024)