

## Showtec Booster-4 Install - Din-rail - 50795

Model: 00350795

Merk: Showtec



### Omschrijving

De Showtec Booster-4 Install is de ideale compacte vaste installatiebooster voor u. Alle aansluitingen zijn eenvoudig aan te sluiten met de plug-in Phoenix klemmen, en beide ingangen en alle uitgangen zijn optisch geïsoleerd om te voorkomen dat uw signaal wordt verstoord. De op de din-rail gemonteerde Booster verdeelt zowel DMX als RDM en is ideaal voor netwerksysteemintegratieprojecten.

### Kenmerken

Wide range DC-ingangsspanning  
volledig geïsoleerde in- en uitgangen  
RDM-conform  
DIN EN43880 vormfactor  
DIN EN60715 railsysteem

### Specificaties

Ingangsspanning: 12-36 V DC  
Vermogensverbruik: 9 W  
Power Connector In: Phoenix  
DMX-connector: Phoenix In/Out  
DMX-connector In: Phoenix  
DMX-connector Uit: Phoenix  
Lengte (mm): 106 mm  
Breedte (mm): 87 mm  
Hoogte (mm): 58 mm  
Gewicht: 0.18 kg  
IP-waarde: IP20 (indoor use only)

Behuizing: Plastic  
Kleur: Gray  
DIN-railafstand: 35 mm  
Aansturing: DMX  
Protocollen: DMX / RDM  
Universes: 1

## **Documenten**

[50795\\_MANUAL\\_GB\\_V1.pdf](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 10-05-2024)