

Arctecta SPI-2 Install - Din-rail - 50412

Model: 00350412

Merk: Arctecta



Omschrijving

De Showtec SPI-2 Install is een compacte SPI-controller voor uw digitale LED-strips. De DIN-rail behuizing is ideaal voor vaste installaties. Alle aansluitingen zijn eenvoudig aan te sluiten met plug-in Phoenix klemmen. Gebruik gewoon DMX, Art-Net of sACN voor het aansturen van de meest gangbare types LEDs (WS2811, WS2812B, PSK6812, P943, UCS9812). Alle instellingen kunnen worden gedaan via het gebruiksvriendelijke menu op het grafische display en de knoppen aan de voorzijde of via de externe webinterface die binnen het netwerk toegankelijk is. Elke groepsuitgang kan tot 960 pixels aan. De op de DIN-rail gemonteerde SPI-2 converteert DMX, Art-Net of sACN naar SPI en is ideaal voor netwerksysteemintegratieprojecten.

Kenmerken

- Wide range-ingangsspanning
- 2 x 960 pixeluitgangen
- Interface voor installatie op afstand
- Art-Net, sACN en DMX-512 besturing
- DIN EN43880 vormfactor
- DIN EN60715 railsysteem

Specificaties

- Control mode: Art-Net / DMX / TCP IPv4
- DMX kanalen: 512
- Ingangsspanning: 5-36 V DC
- Uitgangsspanning: 5-36 V DC
- Vermogensverbruik: 6 W
- Power connector in: Phoenix
- DMX connector in: Phoenix
- DMX connector uit: Phoenix

Data connector in: RJ45
Lengte (mm): 106 mm
Breedte (mm): 87 mm
Hoogte (mm): 58 mm
Gewicht: 0.185 kg
Behuizing: Plastic
Kleur: Gray
DIN rail afstand: 35 mm

Documenten

[50412_MANUAL_GB_V1.pdf](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 09-05-2024)