

Showtec TR-512 Pocket - DMX Trigger/Recorder - 50823

Model: 00350823

Merk: Showtec



Omschrijving

De Showtec TR-512 Pocket is een compacte DMX Recorder/Playback unit waarmee je je lichtshow op een ongecompliceerde manier kunt triggeren.

De TR-512 Pocket kan verschillende shows opnemen en afspelen. Deze worden opgeslagen op de bijgeleverde micro-SD kaart. De kaart is groot genoeg om shows van 24 uur op te slaan. Elke show kan worden afgespeeld in loop mode of single play. Automatische start bij opstarten of vertraagde start is mogelijk. Er zijn 6 GPIO-pinnen beschikbaar om je shows te starten of te stoppen met behulp van externe triggers, zoals reguliere schakelaars, relais, bewegingsdetectiesensoren, enzovoort.

Bi-directionele communicatie met de dedicated Wandpaneel afstandsbediening voor TR-512 Install/Pocket (product nrs. 50827, 50828) kan worden opgezet via de RJ45-aansluiting en een gewone CAT5-kabel. De TR-512 Pocket is de juiste keuze voor het activeren van shows of scènes in themaparken, musea, winkels en andere systeemintegratieprojecten.

Let op: deze TR-512 Pocket is NIET geschikt voor de TR-512 Wallpanel (bestelcode 50824).

Kenmerken

- Enkel geschikt voor de Wandpaneel afstandsbediening voor TR-512 Install/Pocket (50827/50828)
- Bi-directionele communicatie naar Wall Panel Remote
- 6 Externe universele triggers (GPIO)
- Optisch geïsoleerde DMX-poorten
- Opname- en weergavefunctie

Specificaties

Geheugentype: SD-Card

Ingangsspanning: 100-240 V AC 50/60 Hz (Power adapter)

Power over Ethernet (PoE): No
Vermogensverbruik: 6 W
Power Connector In: Low Voltage DC plug
DMX-connector: XLR 3P In/Out
Dataconnector In: RJ45
Lengte (mm): 115 mm
Breedte (mm): 85 mm
Hoogte (mm): 45 mm
Gewicht: 0.45 kg
IP-waarde: IP20 (indoor use only)
Behuizing: Metal
Kleur: Black
Aansturing: DMX / GPIO / Manual / Remote
DMX-kanalen: 512
Protocollen: DMX
Scherm: OLED
Universes: 1

Documenten

[50823_MANUAL_GB_V2.pdf](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 04-05-2024)