

Showtec Helix M1100 Q4 Mobile - 8x 10 W RGBW LED Wash W-DMX - 43750

Model: 00343750

Merk: Showtec



Omschrijving

De Showtec Helix-serie biedt heldere, kleurrijke RGBW Washes met IP65-classificatie en W-DMX-besturing (draadloos), geschikt voor vaste en mobiele verlichtingsoplossingen voor binnen en buiten. Optionele accessoires kunnen nuttig zijn bij het vormgeven van de output, zoals meerdere Beam Shapers voor het verbreden van de stralingshoek, een Top Hat om mensen te beschermen tegen verblinding en een barndoor om de output vorm te geven. Helix armaturen zijn ideaal voor het verlichten en het kleuren van gebouwen en andere grote objecten, van pittige kleuren tot witte- en pastelkleuren. De handmatige 180 ° kantelfunctie kan in bepaalde opstellingen erg handig zijn.

De Helix S5000 Q4 heeft een heldere output van 40 x 10 W, perfect geschikt voor het verlichten van grote gebouwen en objecten. Uitgerust met een 5-delige bediening en dimmer- en stroboscoopfunctie, kan hij levendige effecten creëren. Er is ook de mogelijkheid om een complete set van 4 x Helix S5000 Q4 te bestellen met accessoires en een speciale flightcase. De Helix M1100 Q4 Mobile is uitgerust met een batterij die 15 uur meegaat, perfect geschikt voor mobiele buitenoplossingen.

Beide washes hebben meerdere bestuur opties en meegeleverde of optionele accessoires om de functionaliteiten uit te breiden en te verbeteren. We raden je aan de productpagina's te bekijken voor meer informatie.

De Showtec Helix M1100 Q4 Mobile is een accugevoede 8x 10 W RGBW LED Wash met IP65-classificatie, geschikt voor mobiele binnen- en tijdelijke buitentoepassingen. De stralingshoek van 10° kan worden verbreed tot een stralingshoek van 20°, 40°, 15° x 60° of 90° met behulp van optioneel verkrijgbare beam shapers. De Helix M1100 Q4 Mobile is uitgerust met een oplaadbare lithium-ionbatterij en werkt tot 15 uur zonder opladen. De neigingshoek kan handmatig over 180° worden ingesteld en de unit kan worden aangestuurd via W-DMX (draadloos), DMX, Master/Slave, Manual en Auto mode met vele ingebouwde programma's.

Hij heeft een backup-functie voor noodgevallen, die de output overschakelt naar 4000 K wit met maximale helderheid voor het geval de netvoeding uitvalt. Met de uitgestelde startfunctie kun je de unit programmeren en later laten starten, waardoor kostbare accutijd wordt bespaard. Dit kan zeer nuttig zijn wanneer je het apparaat overdag instelt en het 's avonds automatisch

wilt laten inschakelen. De Helix M1100 Q4 wordt geleverd met een 1,5-meter powerCON TRUE1-kabel, een Quick-Lock-beugel en een veiligheidskabel.

Kenmerken

Mobiele 8x 10 W RGBW LED Wash voor tijdelijk buitengebruik (IP65)

Werkt tot 15 uur zonder opladen

10° stralingshoek, optionele beam shapers beschikbaar

Back-up noodmodus en uitgestelde startfunctie

Neigingshoek 180° instelbaar

W-DMX, DMX, Master/Slave, handmatige en automatische modus

Specificaties

Type Lichtbron: LED

Aantal Lichtbronnen: 8

Vermogen Lichtbron: 10 W

LED-kleuren: RGBW

Verversingsfrequentie: 1200 Hz

Lichtstroom (Totaal): 8800 lm

Horizontale Stralingshoek: 10°

Verticale Stralingshoek: 10°

Batterijtype: Lithium ion

Bedrijfstijd bij vol vermogen: 8 h

Aansturing: Auto / Built-in Program / DMX / Manual / Master Slave

DMX-kanalen: 4 / 6 / 10

Protocollen: DMX / RDM

Draadloos: Wireless DMX

Ingangsspanning: 100-240 V AC 50-60 Hz

Vermogensverbruik: 75 W

Power Connector In: powerCON TRUE1

Power Connector Uit: powerCON TRUE1

DMX-connector: XLR 5P In/Out

Kabellengte: 1.5 m

Lengte (mm): 367 mm

Breedte (mm): 126 mm

Hoogte (mm): 307 mm

Gewicht: 7.9 kg

IP-waarde: IP65

Behuizing: Aluminium die-cast

Kleur: Black

Documenten

[43750_MANUAL_GB_V1.pdf](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 13-05-2024)