

Briteq LD-1024BOX-E 1024-kanaals DMX-interface voor live-shows en lichtautomatisering

Model: 092B05031

Merk: Briteq



1024-kanaals DMX-interface voor live-shows en lichtautomatisering

- 1024-kanaals DMX-interface voor live-shows en lichtautomatisering.
- Kan worden aangesloten op uw computer via USB (kabel meegeleverd) of via Ethernet (LAN / WLAN).
- 1024 Kanalen in Stand Alone (300KB intern geheugen = 100 tot 1024 DMX stappen).
- Tot 2 Artnet universes per aangesloten box op de PC bij gebruik van de LED PLAYER of PRO DMX software. Het Artnet zal worden verzonden over de RJ45 netwerk connector van uw PC.
- Tot 8 Artnet universes per aangesloten box op de PC bij gebruik van de PIXXEM software !
- Infrarood ontvanger (met optionele IR afstandsbediening).
- 1 NEXT knop voor scène selectie.
- 30 Minuten Tijdlijn voor gesynchroniseerde Verlichting, audio en video loops ! (Pro DMX software).
- Werkt met de Chromateq Led Player, Pro DMX en de Pixxem-software (inbegrepen).
- 3-pins XLR-aansluitingen.
- Voeding voor het gebruik in stand-alone mode: 5V DC, 0.2A (adapter niet inbegrepen).
- Een optionele externe infrarood ontvanger kan op het apparaat worden aangesloten (LD-512Kit-IR = IR ontvanger + 2 afstandsbedieningen).
- Voor meer informatie over de software: chromateq.com

Algemeen : Afmetingen (cm): 7 x 9 x 5

Algemeen : Gewicht (kg): 0.23

Algemeen : Stroomvoorziening: USB 5Vdc

Algemeen : Energie label: Nee

Algemeen : Kleur: zwart

Algemeen : Display: Nee

Algemeen : IP rating: indoor

Controle : protocol: Art-Net, sACN, DMX, MIDI

Controle : programmeerbaar: Ja

Controle : upgradable software: Ja
Controle : maximum DMX kanalen: 1024
Aansluiting : ingang: usb, RJ45
Aansluiting : uitgang: 3 pin XLR
Merk: BRITEQ
EANCode: 5420025650311

[LD-1024BOX-E PDF leaflet Deutsch](#)

[LD-1024BOX-E PDF leaflet English](#)

[LD-1024BOX-E PDF leaflet Français](#)

[LD-1024BOX-E PDF leaflet Nederlands](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 28-04-2024)