Briteq BT-BUBBLEFOG Krachtige bubble- en rookmachine combinatie

Model: 092B04751
Merk: Briteq



Krachtige bubble- en rookmachine combinatie met 11 stuks 8Watt-RGBA LED's

- Krachtige bubble- en rookmachine combinatie met 11 stuks 8Watt-RGBA LED's.
- Elk effect kan afzonderlijk worden gebruikt of worden gecombineerd om bubbels gevuld met mist te produceren.
- Uitgerust met een dubbele ventilator om de bubbels en/of rook meters ver weg te blazen.
- Bedienbaar via:
    - 4 of 11 DMX kanalen
    - Draadloze afstandsbediening (inbegrepen)
    - Ingebouwde timer
    - Handmatige activering
- Voorbereid voor draadloze DMX: sluit gewoon een optionele WTR-DMX DONGLE aan!
- Gebruikt normale Bubble Liquid en Fog Liquid op waterbasis.
- Optionele omega klem = Briteq Omega Bracket Small

Algemeen : Afmetingen (cm): 46 x 40 x 45
Algemeen : Gewicht (kg): 16
Algemeen : Stroomvoorziening: AC 230V, 50Hz
Algemeen : Energie label: Nee
Algemeen : Stroomverbruik W: 850
Algemeen : Kleur: zwart
Algemeen : Display: OLED
Algemeen : IP rating: indoor
Controle : modes: standalone timer, manual, DMX
Controle : Type meegeleverde afstandsbediening: Wireless RF
Controle : minimum DMX kanalen: 4
Controle : maximum DMX kanalen: 11
Fx : gebruikte vloeistof: Bubble
Fx : uitstoot cu.ft. / min.: 4500
Fx : tank inhoud in L: 2.5L Fog & 5L Bubble Fluid

Aansluiting : ingang: 3 pin XLR, wireless DMX optional, PowerCon® or compatible
Aansluiting : uitgang: 3 pin XLR
Merk: BRITEQ
EANCode: 5420025647519

BT-BUBBLEFOG - Manual EN

BT-BUBBLEFOG - Manual NL

BT-BUBBLEFOG - Manual FR

BT-BUBBLEFOG - Manual DE

BT-BUBBLEFOG - Manual ES

BT-BUBBLEFOG PDF leaflet Deutsch

BT-BUBBLEFOG PDF leaflet English

BT-BUBBLEFOG PDF leaflet Français

BT-BUBBLEFOG PDF leaflet Nederlands

Levertijd: Direct leverbaar (update: 29-03-2024)